

НАКЛАДНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК ТМ «FERON» AL517

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Накладний світлодіодний світильник для акцентного освітлення та інтер'єрного підсвічування ТМ «Feron» є альтернативою трековим системам освітлення. Перевагою цих моделей є відсутність необхідності в придбанні і установці шинопроводу.
- 1.2 Світильники застосовуються для внутрішнього освітлення приміщень офісів, торгових та виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів, підсвічування ніш, інтер'єрного і декоративного підсвічування.
- 1.3 Світильник призначений для використання усередині приміщень.
- 1.4 Світильник працює від мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.

2. Технічні характеристики:

Найменування	AL517
Напруга живлення	230В/50Гц
Джерело світла	Світлодіодна матриця COB
Потужність	10 Вт
Світловий потік	1000 Лм
Світлова температура	4000К
Габаритні розміри	70x185мм
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал розсіювача	скло
Кут розсіювання	30°
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Тип світильника	Нахилний
Кут нахилу	75°
Робоча температура	0...+45 °С
Ресурс роботи світлодіодів	30000 годин

3. Комплектація

- 3.1 Світильник у зборі.
- 3.2 Коробка пакувальна.
- 3.3 Інструкція з експлуатації, гарантійний талон.

4. Запобіжні заходи

- 4.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 4.2 Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- 4.3 Щоб уникнути небезпеки поразки електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.
- 4.4 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 4.5 Вибір призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 4.6 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключенні напруги живлення.

5. Монтаж та підключення

- УВАГА: МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ЗДІЙСНЮВАТИ ТІЛЬКИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННІ!
- 5.1 Дістаньте світильник з упаковки та здійсніть його зовнішній огляд.
- 5.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель живлячої мережі. Підведіть живильний кабель до місця установки світильника.
- 5.3 Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до настановних розмірів світильника. Для визначення відстані між отворами використайте світильник.
- 5.4 Просвердліть крипильні отвори і вставте в них дюбелі.
- 5.5 Протягніть живильний кабель через центральний отвір монтажної пластини (чи монтажної скоби).
- 5.6 Закріпіть монтажну пластину на вибрану для установки поверхню за допомогою саморізів.
- 5.7 З'єднайте дрони живлячого кабелю і світильника за допомогою клемників.
- 5.8 Закріпіть світильник на монтажній пластині.
- 5.9 Включіть живлення 230В/50Гц.

6. Технічне обслуговування та ремонт

- 6.1 Світильник не потребує спеціального технічного обслуговування.
- 6.2 Протирання від пилу корпусу та оптичного блоку здійснювати м'якою тканиною по мірі забруднення.
- 6.3 Обслуговування світильника проводити тільки при вимкненому електроживленні.

7. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живильній мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено живильний кабель	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

8. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Ningbo Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цивіль Індустріал Зон, Пуген Вїлаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі MM.PPPP, де MM – місяць виготовлення, PPPP – рік виготовлення.

12. Гарантійні обов'язки

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні обов'язки виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов'язки.
- Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торговельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____ підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.

Талон дійсний при пред'явленні касового чека (повного нарахування).

ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

AL517

Цей світильник має вбудовані LED лампи

Feron

L E D

A++ A+ A

Цей світильник має невідокремлювальні LED лампи