

**Світильник світлодіодний AL560ARD і AL561ARD**  
**Інструкція з експлуатації**

**1. Призначення світильника:**

- 1.1. Світлодіодний світильник AL560ARD і AL561ARD торгової марки "ARDERO" призначений для внутрішнього освітлення приміщення.
- 1.2. Світильники встановлюються на поверхню з нормальним займистого матеріалу
- 1.3. Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В.
- 1.4. Підходить для установки на стіни і стелю.

Комплект світильника:

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. Світильник у зборі        | 1 шт. |
| 2. Комплект для кріплення    | 1 шт. |
| 3. Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 4. Пакування                 | 1 шт. |

**2. Технічні характеристики**

Модель	AL560ARD		AL561ARD			
Нормована потужність світильник, Вт	14	22	14	22		
Нормована напруга, В	~230					
Номінальна частота мережі, Гц	50					
Номінальний світловий потік, Лм	1050	1500	1050	1500		
Корельована колірна температура	5000K (біле світло)					
Індекс кольоропередачі, Ra	≥80					
Клас захисту від ураження електричним струмом	I					
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20					
Матеріал корпусу	Матовий пластик		Пластик «зоряне небо»			
Матеріал розсіювача	метал					
Температура навколишнього середовища для використання	+5..+40°C					
Габаритні розміри, мм	Ø260x55мм	Ø330x60мм	Ø260x55мм	Ø330x60мм		
Номінальний строк служби	25000 годин					

**3. Монтаж та підключення**

- 3.1 Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 3.2 Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.
- 3.3 Від'єднайте монтажну планку від світильника
- 3.4 Протягніть провід через отвір монтажної планки, та пригвинтіть монтажну планку на місце установки світильника за допомогою саморізів.
- 3.5 Підключіть коричневий провід світильника до фазного провідника (L) живильної мережі, синій провід - до нейтрального провідника (N) мережі живлення.
- 3.6 Установіть світильник на монтажну планку та зафіксуйте світильник на планці поворотом по годинниковій стрілці, сколовши місце з'єднання проводів між світильником та монтажною планкою
- 3.7 Увімкніть живлення світильника.

**4. Заходи безпеки**

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключення та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

**Категорично забороняється:**

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, живлячим шнуром.
- Протирати світильник вологовою тканиною при включенному живленні.
- Заборонена експлуатація світильника з димером.



**5. Технічне обслуговування і ремонт**

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

Джерело світла є незамініваним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби

Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.

## 6. Зберігання.

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалювальних приміщеннях.

## 7. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

## 8. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

## 9. Інформація про виробника і дата виробництва

Виготовлено в Україні. Виробник: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМИАРТ», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiaart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ПППП, де ММ - місяць виготовлення, ПППП - рік виготовлення.

## 10. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втрчання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ ARDERO, призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

## ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_

Покупець \_\_\_\_\_

підпис

МП

### УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон зінмає з продавця гарантійні зобов'язання.

Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).