

Світлодіодний світильник AL3006-RPS

Інструкція з експлуатації

1. Призначення світильника:

- 1.1 Світлодіодний світильник AL3006-RPS торгової марки "FERON" призначений для внутрішнього освітлення приміщень.
- 1.2 Світильник оснащений інфрачорним датчиком руху.
- 1.3 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В.
- 1.4 Підходить для установки на стіни і стелю.

Комплект світильника:

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Світильник у зборі | 1 шт. |
| 2. Кріпильний комплект | 1 шт. |
| 3. Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 4. Упаковка | 1 шт. |

2. Технічні характеристики

Модель світильника	AL3006-RPS
Нормована потужність світильника	12Вт
Нормована напруга	~230В, 50Гц
Номінальний світловий потік	900Лм
Корельєвана колірна температура	6500К (денне світло)
Індекс кольоропередачі, Ra	≥70
Рекомендована висота установлення	Не більше 3 м
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP65
Матеріал корпусу та розсіювача	пластик
Температура навколишнього середовища для використання	-10..+40°C
Габаритні розміри, мм	Ø135x50мм
Номінальний строк служби	30000 годин
Тип датчика руху	інфрачорний
Порогова освітленість	20 Лк
Час затримки	30 сек
Відстань виявлення	до 6 м
Кут виявлення	120°

3. Монтаж та підключення

- 3.1 Витягніть світильник з коробки і зробіть його зовнішній огляд, перевіріти комплектність.
- 3.2 Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.
- 3.3 Підключіть коричневий провід світильника до фазного провідника (L) живильної мережі, синій провід - до нейтрального провідника (N) мережі живлення.
- 3.4 Змонтуйте світильник на монтажній поверхні:
 - Для визначення відстані між отворами використовуйте світильник.
 - Зафіксуйте світильник на монтажній поверхні за допомогою дюбелів і саморізів (в комплекті поставки).
- 3.5 Увімкніть живлення світильника.

4. Заходи безпеки

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключення та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, живлячим шнуром.
- Протирати світильник вологою тканиною при включенному живленні.

5. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

Джерело світла є незамінівним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби

Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.

6. Зберігання.

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалювальних приміщеннях.

7. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

9. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ПППП, де ММ - місяць виготовлення, ПППП - рік виготовлення.

10. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ “Feron”, призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛООН

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при розподільному продажу продукції торгівельної марки "FERON".

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____

Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон відсутній з продажу гарантійних зобов'язань.
Цілий дійовий при пред'явленні касового чека (чекарній накладної).


ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Feron

AL3006-RPS



Цей світильник
має вбудовані
LED лампи



Цей світильник має
невідокремлювальні
LED лампи