

ЛІНІЙНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК AL5020ARD

Інструкція з експлуатації

1. Призначення світильника:

- AL5020ARD - світильник зі світлодіодними джерелами світла загального призначення. Світильник призначений для внутрішнього освітлення житлових і громадських приміщень: офісів, торгових залів, підсобних приміщень, коридорів, сходових прольотів і ін.
- Світильники призначенні для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В
- Світильники встановлюються на плоску поверхню з нормальним займистого матеріалу.

2. Технічні характеристики*:

Нормована потужність світильника	38Вт	38Вт	100Вт
Напруга живлення		~175-265В	
Номінальна частота		50Гц	
Номінальний світловий потік	3100Лм	3500Лм	9500Лм
Тип кривої сили світла		Д	
Кут розсіювання		120°	
Корельована колірна температура		6500К	
Ступінь захисту від пилу та вологи		IP40	
Клас захисту від ураження електричним струмом		I	
Температура навколошнього середовища для використання		0..+40°C	
Температура зберігання		-20..+60°C	
Відносна вологість не більше		80% (при 25°C)	
Коефіцієнт пульсації освітленості менш		5%	
Матеріал корпусу		Метал	
Матеріал розсіювача	Матовий пластик (PC)/призматичний пластик (PS) (див. на упаковці)		
Габаритні розміри, мм (д×ш×в)	1200×60×23	1200×60×23	1200×100×23
Ресурс роботи світлодіодів		25000 годин	

* Представлені в цій інструкції технічні характеристики можуть незначно відрізнятися залежно від партії виробництва. Виробник має право вносити зміни в конструкцію товару без попереднього повідомлення (див. на упаковці)

3. Комплектація світильника:

- Світильник у зборі 1шт.
- Інструкція з експлуатації 1шт.
- Кріпильний комплект 1шт.
- Упаковка 1шт.

4. Монтаж та підключення світильника

- До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.
- Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електро живленні.
- Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- Змонтуйте світильник на монтажній поверхні:
 - Встановіть кріпильні скоби на монтажну поверхню і закріпіть їх саморізами.
 - Встановіть світильник в кріпленні.
- Підключіть дроти світильника до мережі 230В/50Гц., використовуючи отвір на тильній або бічній стороні світильника.
- Увімкніть живлення.

5. Заходи безпеки

- Світильник живиться мережевою напругою 230 Вольт, яка є небезпечною. До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.
- Застосування у вологих, запилених, пожежонебезпечних або вибухонебезпечних приміщеннях заборонено.
- Світильник розроблений з урахуванням захисту від удару електричним струмом. Забороняється експлуатувати світильник без підключеного контакту заземлення.
- Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- Не експлуатувати світильники при температурі довкілля, що перевищує допустиму робочу температуру. Не встановлювати світильники поблизу нагрівальних приладів.
- Заборонена експлуатація світильників з несправним вимикачем, пошкодженим корпусом, живлячим шнуром.
- Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника тканиною при увімкненому електро живленні заборонено.
- Не використовувати світильники в ланцюгах зі світлорегуляторами (димерами) або вимикачами з неоновим або світлодіодним підсвічуванням.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

6. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення;
- джерело світла є незамінівним, увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби;
- обслуговування світильника виконується при вимкненому живленні.

7. Характерні несправності та способи їх усунення

Ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність
	Пошкоджений живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах приміщеннях при температурі довкілля від -20°C до +60°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильники не містять дорогих або токсичних матеріалів і комплектуючих деталей, що вимагають спеціальної утилізації. Після закінчення терміну служби світильник необхідно розібрати на деталі, розсортувати по видах матеріалів і утилізувати як побутові відходи.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ПППП, де ММ - місяць виготовлення, ПППП - рік виготовлення.

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Puqen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiarl@ukr.net

12. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).