

**Накладні світильники TM Ardero ML418-1/ML418-2/ML418-3 з патроном GX53**  
**Інструкція з експлуатації**

**1. Опис**

- 1.1 Світильники призначенні для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полицеь і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир та ін.
- 1.2 Світильники встановлюються накладним монтажем на плоску поверхню з нормаль но займистого будівельного матеріалу.
- 1.3 Світильники призначенні для використання з лампами з цоколем GX53, в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц, які мають потужність, що не перевищує 13 Вт (лампа не входить в комплект постачання).
- 1.4 Світильники призначенні для використання тільки у сухих опалюваних приміщеннях.

**2. Технічні характеристики:**

Найменування моделі світильника	ML418-1	ML418-2	ML418-3
Тип патрона для лампи	GX53	GX53	GX53
Кількість патронів	1	2	3
Тип лампи	GX53		
Комплектація	Лампа(и) в комплект не входить(ять)		
Напруга живлення	~230В		
Частота мережі	50Гц		
Габаритні розміри, мм	Ø82x80 мм	220x82x80 мм	345x82x80 мм
Колір корпусу	Див. на упаковці		
Матеріал корпусу	алюміній		
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20		
Клас захисту від ураження електричним струмом	I		
Температура використання	+5.. +40 °C		
Температура зберігання	-20 .. +50°C		
Відносна вологість повітря	80% (при 25°C)		

**3. Комплектація**

- 3.1 Світильник.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.

**4. Монтаж та підключення**

- 4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
- 4.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підвідіть кабель живлення до місця установки світильника.
- 4.3 Зніміть монтажну планку, викрутівши гвинти з пазів основи світильника.
- 4.4 Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів скориставшись монтажною планкою. Встановіть планку на заздалегідь розмічене місце монтажу і прикрутіть саморізами.
- 4.5 Виконайте підключення кабелю мережі живлення до клемної колодки світильника, встановіть основу світильника на монтажну планку і зафіксуйте гвинтами.
- 4.6 Відкрутіть циліндр корпусу та встановіть лампу в патрон світильника.
- 4.7 Встановіть циліндр корпусу на його місце.
- 4.8 Увімкніть живлення.

**5. Технічне обслуговування**

- 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключенному електро живленні.
- 5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- 5.3 Заміну лампи здійснювати при виникненні необхідності.

**6. Запобіжні заходи**

- 6.1 Усі роботи по монтажу і підключення світильника здійснюються тільки при вимкненому електро живленні.
- 6.2 Світильники призначенні для використовування тільки в приміщеннях.
- 6.3 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.
- 6.4 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції кабелю живлення.
- 6.5 У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаний в цій інструкції.

**7. Характерні несправності і способи їх усунення**

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При ввімкненні живлення світильник не працює	Відсутнія напруга в мережі живлення	Відновіть напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення	Перевірте підключення та цілісність ізоляції кабелю живлення
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуńть несправність

**8. Зберігання**

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

**9. Транспортування**

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

**10. Утилізація**

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

**11. Інформація про виробника і дата виробництва**

12. Зроблено в Китаї для TM «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiaart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі MM.PPPP, де MM - місяць виготовлення, PPPP - рік виготовлення.

13. Гарантійні зобов'язання
- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

# ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець\_\_\_\_\_

Покупець\_\_\_\_\_

підпис

МП

### УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

