

Інструкція

Світильник світлодіодний лінійний AL4031

1. Призначення світильника:

- 1.1 Світлодіодний світильник AL4031 торгової марки "ARDERO" призначені для внутрішнього освітлення житлових, адміністративних і громадських приміщень: офісів, торгових залів, підсобних приміщень, коридорів, сходових прольотів тощо.
- 1.2 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В.

2. Технічні характеристики

Напруга живлення	~180-270 В
Частота	50 Гц
Потужність в робочому режимі P _{оп}	40 Вт
Корисний світловий потік Фісе	3200 лм (360°)
Корельована колірна температура	5000 К
Розміри	1200×35×70 мм
Температура навколишнього середовища для використання	0..+40°С
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP40
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал розсіювача	Призматичний полістирол
Колір корпусу	Див. на упаковці
Строк служби	25000 годин до спаду світлового потоку L ₇₀ B ₅₀
Індекс кольоропередачі CRI	≥80

3. Комплектація

- 3.1 Світильник у зборі.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.
- 3.4 Набір кріплень.

4. Монтаж світильника

- 4.1 Вийміть світильник з упаковки, проведіть зовнішній огляд та перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 4.2 Вимкніть електроживлення та підготуйте кабель мережі живлення до підключення.
- 4.3 Зверніть увагу, що в комплекті немає клемної колодки. Монтаж може вимагати залучення кваліфікованого персоналу. Підключіть коричневий фазовий дріт світильника (L), синій нейтральний дріт світильника (N), та жовто-зелений дріт захисного заземлення світильника до відповідних проводів мережі живлення.

4.4.1 Накладний монтаж

Скористайтесь скобами. Оберіть оптимальну відстань між ними та зробіть розмітку на стелі для їхнього кріплення.

Закріпіть скоби на стелі за допомогою саморізів так, щоб направляючі знаходились на одній лінії.

Зафіксуйте світильник у скобах таким чином, щоб обидві пари скоб залишились у пазах світильника.

4.4.2 Підвісний монтаж

Використовуйте круглі основи, цангові фіксатори з гайками та тросові підвіси. Оберіть оптимальну відстань між основами та виконайте розмітку на стелі для їхнього кріплення.

Відкрутіть монтажні планки від основ і закріпіть їх на стелі.

Протягніть трос у цангові фіксатори та зафіксуйте їх у центральних отворах основ за допомогою гайки.

Протягніть вільний кінець троса через другий отвір основи.

Закріпіть скобу на світильнику. Заведіть край троса зі стопором у скобу до крайнього положення.

Відрегулюйте довжину троса. За потреби відріжте зайвий шматок троса.

4.5 Увімкніть живлення.

5. Заходи безпеки.

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, що становить небезпеку для життя та здоров'я людини. Усі роботи з підключення та монтажу мають виконуватися кваліфікованим персоналом, який має групу електробезпеки не нижче III.

Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, штепсельними роз'ємами, шнуром живлення.
- Протирати світильник вологою тканиною при включеному живленні.

6. Технічне обслуговування і ремонт.

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає. Якщо зовнішній гнучкий кабель пошкоджено, його має замінити кваліфікований персонал. Рекомендований регламент обслуговування:

-протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

7. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).