

ARDERO

Лінійний світлодіодний світильник ТМ «ARDERO»
AL5020ARD
Інструкція

1. Опис та призначення

- 1.1. AL5020ARD - світильник зі світлодіодними джерелами світла загального призначення. Світильник призначений для внутрішнього освітлення житлових і громадських приміщень: офісів, торгових залів, підсобних приміщень, коридорів, сходових прольотів і ін.
- 1.2. Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц.
- 1.3. Світильники встановлюються на плоску поверхню з нормальною займистого матеріалу.
- 1.4. Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності E.

2. Технічні характеристики*:

Артикул:	80944	80945	80946
Нормована напруга:	~ 230 В / 50 Гц		
Діапазон напруги:	~ 175-265 В		
Потужність в робочому режимі Р _{оп} :	150 Вт	38 Вт	50 Вт
Світловий потік виробу:	13500 лм	3300 лм	4500 лм
Корисний світолий потік Ф _{use} :	17250 лм (360°)	4370 лм (360°)	5750 лм (360°)
Корельована колірна температура:	6500К		
Індекс кольоропередачі:	CRI ≥ 80		
Строк служби:	25000 годин до спаду світлового потоку L ₇₀ B ₅₀		
Колір корпусу:	білий		
Матеріал корпусу:	метал, полікарбонат		
Матеріал розсіювача:	призматичний полістирол		
Розміри:	1180x135x27 мм	600x75x27 мм	600x95x27 мм
Ступінь захисту від пилу та вологи:	IP40		
Клас захисту від ураження електричним струмом:	I		
Температура навколишнього середовища використання, Та:	0..+40 °С		
Гарантія:	1 рік		

* представлені в цьому посібнику технічні характеристики можуть незначно відрізнятися залежно від партії виробництва, виробник має право вносити зміни до конструкції продукту без попереднього повідомлення (див. на упаковці).

** Стабільне світло в діапазоні напруги.

3. Комплектація:

- 3.1. Світильник у зборі 1шт.
- 3.2. Інструкція з експлуатації 1шт.
- 3.3. Кріпильний комплект 1шт.
- 3.4. Упаковка 1шт.

4. Підключення та монтаж

- 4.1. До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію. У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.
- 4.2. Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.
- 4.3. Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 4.4. Змонтувати світильник на монтажній поверхні:
 - Встановити кріпильні скоби на монтажну поверхню і закріпити їх саморізами.
 - Встановити світильник в кріплення.
- 4.5. Підключіть дроти світильника до мережі ~230В/50Гц, використовуючи отвір на тильній або бічній стороні світильника.
- 4.6. Увімкніть живлення.

5. Технічне обслуговування

- 5.1. Світильник живиться мережевою напругою 230 Вольт, яка є небезпечною. До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.
- 5.2. Застосування у вологих, запилених, пожежонебезпечних або вибухонебезпечних приміщеннях заборонено.
- 5.3. Світильник розроблений з урахуванням захисту від удару електричним струмом. Забороняється експлуатувати світильник без підключеного контакту заземлення.
- 5.4. Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 5.5. Не експлуатувати світильники при температурі доквілла, що перевищує допустиму робочу температуру. Не встановлювати світильники поблизу нагрівальних приладів.
- 5.6. Заборонена експлуатація світильників з несправним вимикачем, пошкодженим корпусом, живлячим шнуром.
- 5.7. Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника вологою тканиною при увімкненому електроживленні заборонено.
- 5.8. Не використовувати світильники в ланцюгах зі світлорегуляторами (димерами) або вимикачами з неоновим або світлодіодним підсвічуванням.
- 5.9. Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.



6. Запобіжні заходи

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення;

- джерело світла є незамінюваним, увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби;
- пускорегулювальний апарат заміни не підлягає;
- обслуговування світильника виконується при вимкненому живленні.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При ввімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність
	Пошкоджений живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від 0°C до +40°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C.

9. Транспортування

- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильники не містять дорогих або токсичних матеріалів і комплектуючих деталей, що вимагають спеціальної утилізації. Після закінчення терміну служби світильник необхідно розібрати на деталі, розсортувати по видах матеріалів і утилізувати як побутові відходи.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "Ardero"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____
підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знаємає в продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).