

СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА 230В (IP65) LS815 TM «ARDERO»

Інструкція

1. Опис та призначення

1.1 Світлодіодна стрічка 230В TM ARDERO використовується для внутрішнього і зовнішнього декоративного підсвічення приміщень, будівель та об'єктів. Використання світлодіодної стрічки для освітлення не є основним призначенням товару.

1.2 Світлодіодна стрічка – прозорий, гнучкий і еластичний шнур з розташованою у середині мідно. Платою зі світлодіодами.

1.3 Світлодіодна стрічка 230В підключається до електромережі через спеціальний мережевий шнур (у комплекті постачання).

1.4 Прозорий, гнучкий силіконовий шнур містить спеціальні добавки, що захищають від дії ультрафіолетового випромінювання, які відповідають визначенням міжнародним стандартам.

1.5 Стрічка монтується на нормально займисту поверхню.

2. Технічні характеристики:

	LS815ARD
	80927
Потужність в робочому режимі P _{оп} , Вт /0,5 м	4,8 Вт
Корисний світловий потік, Фісе, лм/0,5м	500 лм (360°)
Корельована колірна температура, К	4000 К
Нормована напруга, В	230 В / 50 Гц
Строк служби	25000 годин до спаду світлового потоку L ₇₀ , В ₉₀
Довжина стрічки, м	100
Індекс кольоропередачі, CRI	≥80

3. Комплектація

3.1 Світлодіодна стрічка/котушка.

3.2 Інструкція з експлуатації.

3.3 Білестерна упаковка.

4. Монтаж і підключення

4.1 Витягніть світлодіодну стрічку з упаковки і візуально перевірте цілісність силіконового кожуха по усій довжині стрічки.

4.2 Перед монтажем світлодіодну стрічку рекомендується прогріти до кімнатної температури, монтаж проводити при плюсових температурах (вище +10°).

4.3 Радіус вигину світлодіодної стрічки не повинен бути менш 20мм. Спроби зігнути кожух світлодіодної стрічки навпіл або отримати ідеально прямий кут при використанні нагрівальних приладів призводять до порушення ізоляції і ушкодження струмопровідних жил у середині світлового шнура.

4.4 Підключення до електромережі роботи через спеціальний мережевий шнур (у комплекті постачання).

4.5 Максимальна довжина послідовно підключених відрізків не повинна перевищувати 50 метрів.

4.6 Розрізати світлодіодну стрічку можна тільки у спеціального промаркованих місцях (маркування ножиці). Кратність різання 0,2 м.

4.7 З'єднання відрізків стрічки здійснювати за допомогою з'єднувачів (у комплекті постачання).

4.8 Для ізоляції вільних кінців світлодіодної стрічки необхідно використовувати заглушку (у комплекті постачання).

4.9 При використанні на вулиці місце з'єднання мережевого шнура зі світлодіодною стрічкою необхідно надійно захистити від вологи герметиком. Вільний кінець світлодіодної стрічки має бути захищений заглишкою і герметиком.

5. Запобіжні заходи.

5.1 Світлодіодна стрічка призначена для роботи від електричної мережі змінного струму з номінальною напругою 230В. Неправильне підключення може призвести до ураження людини струмом, пошкодження або знищення обладнання, спричинити пожежу або інші серйозні наслідки.

5.2 Усі роботи по підключенню світлодіодної стрічки повинні виконуватись тільки кваліфікованим спеціалістом.

5.3 Внаслідок неправильного підключення або монтажу можливо миттєве інтенсивне світіння, не можна вмикати живлення без повної герметизації кожуха у місці підключення, що призводить до знищення перегріваючи і виходу з ладу світлодіодів.

5.4 ЗАВЖДИ застосовувати заглишку, призначену для захисту незадіяного кінця стрічки, вона повинна щільно прилягати і, при необхідності, має бути додатково змазана або герметиком.

5.5 Не підключати світлодіодну стрічку з пошкодженим мережевим шнуром, кабелем живлення або пошкодженою ізоляцією світлодіодного шнура, за відсутності заглишки на вільному торці світлового шнура.

5.6 Для тривалого експлуатування світлодіодної стрічки 230В рекомендується застосовувати стабілізатор напруги.

5.7 Максимальна допустима довжина послідовного підключення світлодіодної стрічки не повинна перевищувати 50 м. Підключення відрізків більшої довжини заборонено.

5.8 Допускається розрізування монтажу лише на мережевий шнур, не піддаючи стрічку механічному або тепловому навантаженню.

6. Заборонено

- Заборонено занурювати світлодіодну стрічку IP65 у воду на глибину понад 10 см.
- Заборонено вклячати стрічку у згорнутому вигляді.

7. Зберігання

Зберігання та використання в упаковці у приміщенні з захищеною зовнішнього середовища – середовища. Температура зберігання від -40°С до +40°С, відносна вологість не більше 95% при температурі 25°С.

8. Транспортування

Світлодіодна стрічка в упаковці придати для транспортування автомобільним, авіаційним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світлодіодна стрічка утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва.

Зроблено в Китаї для TM «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11. Гарантійні зобов'язання.

- Заміні підлягає продукція TM ARDERO, яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).

- Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ ARDERO, призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі стрічкою.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації виробу, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки «ARDERO»

ГАНРАТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

Підпис

МП

Увага!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).