

НАКЛАДНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК AL8151ARD TM «ARDERO»

Інструкція з експлуатації

1. Опис

1.1 Перше джерело світла спрямоване на стіну й створює м'яке фонове підсвічування, що додає затишку інтер'єру та підкреслює дизайн приміщення.

Друге джерело світла виконане у вигляді джерела яке можна спрямувати і використовується як локальне світло для читання чи роботи, коли потрібна концентрація освітлення на певній зоні.

Призначення:

організація комфортного освітлення біля ліжка або дивану;

поєднання декоративного та функціонального підсвічування;

1.2 Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В / 50Гц.

1.3 Світильники встановлюються на поверхню з нормальною займистою матеріалу.

1.4 Світильники призначені для використання всередині приміщень.

1.5 Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності F.

2. Технічні характеристики:

Нормована напруга:	~230 В / 50 Гц
Ступінь захисту від пилу та вологи:	IP20
Потужність в робочому режимі COB/SMD (Pon):	4+8 Вт
Корельована колірна температура:	4000 К
Індекс кольоропередачі, CRI:	≥80

Корисний світловий потік COB/SMD Fuse: **290 лм(90°) / 840 лм(360°)**

Кут випромінення COB/SMD:	30° / 180°
Температура навколишнього середовища використання, Та:	+5...+40°C
Строк служби:	25000 годин до спаду світлового потоку L ₇₀ B ₅₀
Колір корпусу:	Чорний
Матеріал розсіювача:	Метал
Розміри:	Пластик
Гарантія	1 рік

3. Комплектація:

- 3.1** Світильник.
- 3.2** Інструкція з експлуатації.
- 3.3** Коробка пакувальна.
- 3.4** Комплект для кріплення.

4. Підключення

4.1 Світильник може використовуватися тільки зі світлодіодним драйвером, який йде в комплекті.

4.2 Виконайте розмітку поверхні, використовуючи основу світильника.

4.3 Підключіть коричневий дріт драйвера до фазного контакту, а синій дріт до контакту нейтральної мережної живлення.

4.4 Якщо габарит розсіювача не дозволяє встановити світильник, необхідно скористатися викруткою шестигранником (у комплекті) для демонтажу розсіювача.

4.5 Увімкніть живлення.



4.6 Заборонено використовувати світильник у схемах з димером. Світлорегулювання не допустимо.

5. Запобіжні заходи

5.1 Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є безпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи з підключення та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

5.2 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.

5.3 Радиоактивні та отруйні речовини до складу світильника не входять.

5.4 Виріб призначений для використання тільки в приміщеннях.

5.5 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключенні напруги живлення.

5.6 Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.

5.7 Джерело світла цього світильника є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби. Пускорегулювальний апарат замініти підлягає.

6. Зберігання

- Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.

7. Транспортування

- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8. Утилізація

- Світильник утилізується у відповідності до правил утилізації побутової електронної техніки.

9. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кюаї Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

10. Гарантійні зобов'язання

10.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

10.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін враховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

10.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

10.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

10.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «ARDERO», призначеної для побутових потреб.

10.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Характерні несправності і способи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Поганий контакт
	Пошкоджений кабель живлення	Пошкоджений кабель живлення
У вимкненому стані світильник тьмяно світить або моргає	Світильник підключений до мережі через вимикач з неоновим або світлодіодним підсвічуванням	Підключіть світильник через вимикач без підсвічування або відключіть підсвічування
	Світильник підключений до мережі через вимикач, який рве нульовий дріт, а не фазовий	Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність електричної проводки
	Наведення на корпусі світильника від дроту заземлення	Потенціал на дроті захисного заземлення. Переконайтеся, що захисне заземлення відповідає вимогам Правил улаштування електроустановок. Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгової марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Світильник світлодіодний AL8151ARD TM ARDERO

Продавець _____ Покупець _____ підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання. Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Інструкція з монтажу

