



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажі продукції торгівельної марки "Ledcoin"

ГАНРАТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

МП
УВАГА!

підпис

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантії зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Накладні світильники ТМ «LEDCOIN» ML433 з патроном GX53 ІНСТРУКЦІЯ

1. Опис

1.1 Світильники призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир та ін.

1.2 Світильники встановлюються на трекову шину, яка, відповідно інструкції кріпиться на плоску поверхню з нормально займистого будівельного матеріалу.

1.3 Світильники призначені для використання з лампами з цоколем GX53, в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230 V/50 Hz , які мають потужність, що не перевищує 13 W (лампа не входить в комплект постачання).

1.4 Світильники призначені для використання тільки у сухих опалюваних приміщеннях.

2. Технічні характеристики:

Тип патрона для лампи	GX53
Тип лампи	GX53
Максимальна потужність лампи	13 W
Нормована напруга	~230 W
Номінальна частота мережі	50 Hz
Колір корпусу	Див. на упаковці метал+пластик
Матеріал корпусу	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Температура навколишнього середовища для використання	+5.. +40 °C
Температура зберігання	+20 .. +50 °C
Відносна вологість повітря	80 % (при 25 °C
Розміри	ø80x98 mm
Спосіб підключення	Однофазний
Тип джерела світла	лампа (в комплект не входить)

3. Комплектація

3.1 Світильник.

3.2 Інструкція з експлуатації.

3.3 Коробка пакувальна.

4. Монтаж та підключення

4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.

4.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель мережі живлення.

Підведіть кабель живлення до місця установки шинопроводу.

4.3 Виконайте установку і підключення шинопроводу (скористайтесь інструкцією із встановлення шинопроводу).

4.4 Встановіть лампу з цоколем GX53 (не входить в комплект постачання) в патрон світильника.

4.5 Вставте світильник в шинопровід і зафіксуйте поворотом важелів.

4.6 Увімкніть живлення.

5. Технічне обслуговування

5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.

5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

5.3 Заміну лампи здійснювати при виникненні необхідності. Перед заміною лампи необхідно переконатися у відповідності типу лампи та її потужності, зазначеними на стікері виробу.

6. Запобіжні заходи

6.1 Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінального напругою 230 V, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче II|.

6.2 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.

6.2 Світильники призначені для використовування тільки в приміщеннях.

6.3 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції кабелю живлення.

6.4 У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаний в цій інструкції.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Відновити напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення	Перевірте підключення та цілісність ізоляції кабелю живлення
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

8. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «LED COIN». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Hingbo Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинки 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumart@ukr.net Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «LED COIN», призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.