

LEDcoin

СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ
EL313

Інструкція з експлуатації

1. Опис

Світильник застосовується для зовнішнього та внутрішнього освітлення. Це автономний LED світильник з акумуляторною батареєю. Для зарядки світильника використовується роз'єм USB TYPE-C. Світильник має 5 режимів колірної температури. Автоматизація світлодіодного світильника базується на роботі вбудованого інфрачервоного датчика руху (PIR) та датчика освітленості. Пристрій реагує на інфрачервоне випромінювання (тепло), що виходить від тіла людини, яка опиняється в зоні його дії. Залежно від обраного режиму, вбудований контролер аналізує рівень навколишнього освітлення та наявність руху, після чого автоматично вмикає або вимикає світлодіодний світильник. Магнітне кріплення дозволяє швидко фіксувати світильник на будь-яких поверхнях та легко знімати його для автономної підзарядки через порт Type-C.

2. Технічні характеристики

Артикул	81176	81176
Рекомендований зарядний пристрій	DC 5 V, 1 A	
Тип акумуляторної батареї	Li-Pol	
Загальна ємність акумуляторних батарей	1100 mAh	1500 mAh
Нормована потужність	2 W	3 W
Корельована колірна температура	2700 K, 3500 K, 4500 K, 5000 K, 6000 K	
Номінальний світловий потік	200 lm	300 lm
Час зарядки пристрою*	2-4 h (годин)	2-4 h (годин)
Час роботи пристрою**	від 3 h (годин)	від 3 h (годин)
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20	
Розміри	400*40*10 mm	600*40*10 mm
Гарантія	1 рік	

* залежно від характеристик зарядного пристрою

** залежно від режиму експлуатації

3. Комплектація:

- світильник;
- набір для монтажу;
- інструкція з експлуатації;
- коробка пакувальна.

4. Порядок роботи

4.1 Перше вмикання та керування режимами

Перед використанням світильника слід його зарядити. Для заряду необхідно використовувати роз'єм USB TYPE-C та зарядний пристрій DC 5 V, 1 A (немає в комплекті). Заряд акумулятора необхідно здійснювати також після тривалої перерви у використанні (3 місяці та більше). Для увімкнення світильника треба одноразово натиснути кнопку увімкнення. Керування режимами здійснюється циклічно за допомогою натискань:

	• 1-е натискання: активація нічного сенсорного режиму. Світильник блимає 2 рази для підтвердження, після чого переходить у нічний сенсорний режим роботи. • 2-е натискання: активація цілодобового сенсорного режиму. Світильник блимає 3 рази для підтвердження, після чого переходить у цілодобовий режим роботи. • 3-є натискання: прямий перехід у режим постійного світіння без попереднього блимання. • 4-є натискання: перехід до вимкненого стану. • Далі цикл повторюється.
	Додаткові функції кнопки: • Коротке натискання: послідовне перемикання колірної температури (зміна кольору світла). • Тривале утримування: плавне регулювання яскравості світіння.

4.2. Опис режимів

Режим постійного світіння: світильник світить безперервно. Функція датчика руху в цьому режимі вимкнена, автоматичне затухання пристрою не відбувається.

Нічний сенсорний режим: Світильник вимикається автоматично лише за умов недостатнього освітлення та в разі виявлення руху людини в зоні дії. Після того як людина залишає зону виявлення, світло автоматично вимикається приблизно через 30 секунд.

Цілодобовий сенсорний режим: Світильник автоматично вмикається в разі виявлення руху людини незалежно від рівня зовнішнього освітлення (як удень, так і вночі). Після виходу людини із зони виявлення світло автоматично вимикається приблизно через 30 секунд.

4.3. Зона виявлення датчика руху

Кут виявлення вбудованого сенсора становить 120 градусів від центральної точки лінії, а максимальний радіус дії – 3 метри. Звернувши увагу, що неправильний монтаж світильника або наявність сторонніх предметів і перешкод поблизу сенсора можуть суттєво знизити ефективність виявлення руху.

4.4. Інструкція з монтажу

Прикладіть металеву кріпильну пластину до задньої панелі світильника для її фіксації на вбудованих магнітах. Зніміть захисний паперовий шар із двостороннього клейового шару 3М на зворотному боці металевій пластині. Притисніть світильник разом із металевою пластиною до заздалегідь знежиреної поверхні в потрібному місці встановлення.

4.5. Заряджання

Світлова індикація: Червоний колір індикатора – триває процес заряджання. Зелений колір індикатора – акумулятор повністю заряджений.

5. Запобіжні заходи

Після тривалої перерви у використанні (3 місяці та більше) необхідно повністю зарядити від мережі за допомогою зарядного пристрою DC 5 V 1 A. Не використовувати світильник з пошкодженим шнуром живлення. Категорично заборонено використовувати для заряджання адаптери з вихідною напругою

або струмом, що перевищують параметри 5 V / 1 A. Використовуйте для живлення лише сертифіковані зарядні пристрої, які мають офіційні сертифікати безпеки. Забороняється вмикати та використовувати світильник безпосередньо під час його зарядження від мережі. Тримайте пристрій подалі від відкритого вогню та джерел тепла. Не використовуйте світильник в умовах підвищеної вологості або екстремально високих температур. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися цим виробом. Заборонено самостійно розбирати, ремонтувати або модифікувати будь-які компоненти світильника.

6. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

7. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

9. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «LEDcoin». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Ningbo Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цивіль Індустріал Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортёр: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumart@ukr.net Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі MM.PPPP, де MM - місяць виготовлення, PPPP - рік виготовлення.

10. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповнених гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантії зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «LEDcoin», призначеної для побутових потреб.

Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Акумулятор з витратним елементом. Гарантія на акумулятор не розповсюджується.

11. Додаткові умови

Характеристики товарів, упаковка і комплектація може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.