Світлодіодний світильник EV181-X для підсвітки сходів з ІЧ-датчиком
де замість X -літера, що позначає колір виробу
ІНСТРУКЦІЯ

1 Опис та призначення

Світлодіодний світильник з датчиком руху, що монтується у стандартний підрозетник, призначений для підсвічування сходів та сходових маршів у житлових, громадських і адміністративних будівлях. Світильник автоматично вмикається при виявленні руху в зоні дії датчика, забезпечуючи безпечне та комфортне пересування у темний час доби та сприяючи раціональному використанню електроенергії.

2 Технічні характеристики

Нормована напруга	~230 V/50 Hz
Потужність	1 W
Світловий потік	40 lm
Корельована колірна температура	3000 K
Індекс кольоропередачі	CRI ≥ 80
Матеріал корпусу	полікарбонат, метал
Колір корпусу	див. на пакуванні
Розміри	74,3*74,3*41,9 mm
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Строк служби	50000 h
Тип датчика	пасивний інфрачервоний датчик (PIR) з фотодатчиком освітленості (CDS)
Дальність виявлення руху	до 1 m (за відсутності перешкод)
Кут виявлення	120°
Поріг освітленості для активації	3–12 lx (спрацювання в темний час доби або за недостатнього освітлення)
Час затримки вимкнення	30 ±10 s (може змінюватися залежно від модифікації)
Рекомендована відстань між світильниками	не менше 2 m (для запобігання взаємному впливу датчиків)
Температура навколишнього середовища використання, Та	0...+40 °C
Гарантія	5 років

3 Комплектація

3.1 Світильник у зборі (рамка купується окремо)
3.2 Інструкція, гарантійний талон
3.3 Коробка пакувальна

4 Монтаж і підключення


4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
4.2 Перед підключенням світильника переконайтеся, що електроживлення відключено.
4.3 Від’єднайте панель від механізму світильника.
4.4 Підключить заздалегідь підготовлені дроти до світильника.
4.5 Встановіть механізм у підрозетник за допомогою гвинтів.
4.6 Зафіксуйте рамку та пластикову панель на механізмі, притиснувши їх до характерного клацання.
4.7 Увімкніть живлення.

5 Технічне обслуговування

5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні
5.2 Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною в міру забруднення.
5.3 Джерело світла цього світильника є незамінюваним. Пускорегулювальний апарат заміні не підлягає. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6 Запобіжні заходи

6.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають відповідну групу допуску з електробезпеки не нижче III.
6.2 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
6.3 Світильник призначений для використання всередині приміщень.
6.4 Наявність блискучих, дзеркальних або металевих поверхонь поблизу може заважати коректній роботі інфрачервоного датчика. Рекомендується уникати встановлення світильника поруч із такими об'єктами та перевірити кут і напрямок сенсора.
6.5 Заборонена експлуатація світильника з димером.



6.6 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не відкривайте корпус світильника.
6.7 Заборонена експлуатація з пошкодженим корпусом, несправним вимикачем, кабелем живлення.
6.8 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
6.9 Всі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі.
6.10 Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Можлива причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги у мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення
	Пошкоджений кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після проведених дій світильник не спалахує, то подальший ремонт недоцільний (невиправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

7 Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні при відсутності хімічно агресивного середовища. Температура зберігання від -25°С до + 50°С, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°С. Не допускати впливу вологи.

8 Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9 Утилізація

Світильник утилізується згідно з правилами утилізації побутової електронної техніки.

10 Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТ- ЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11 Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний термін становить 5 років і поширюється на технологічні складові продукції ТМ ARDERO серії Soft, що забезпечують її функціонування.
- Заміні підлягає продукція ТМ ARDERO, яка не має видимих механічних пошкоджень.
- Гарантійна заміна здійснюється у випадку втрати виробом працездатності та лише за умови відсутності механічних пошкоджень, слідів неправильного монтажу, стороннього втручання чи перегріву (зміни кольору).
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
- Гарантія діє за умови дотримання правил експлуатації, заходів безпеки під час транспортування та зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ ARDERO, призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполучені з вимикачем.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації виробу, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____ Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).