Накладні світильники ТМ «LEDCOIN» ML406-V з патроном GX53 ІНСТРУКЦІЯ

1. Опис

1.1 Світильники призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир та ін.

1.2 Світильники встановлюються накладним монтажем або вбудованим монтажем, за допомогою кліпс у комплекті (вбудований розмір D 55-65) на плоску поверхню з нормально займистого будівельного матеріалу.

1.3 Світильники призначені для використання з лампами з цоколем GX53, в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230 V/50 Hz, які мають потужність, що не перевищує 13 W (лампа не входить в комплект постачання).

1.4 Світильники призначені для використання тільки у сухих опалюваних приміщеннях.

2. **Технічні характеристики:**

Найменування моделі світильника	ML406-V
Тип патрона для лампи	GX53
Кількість патронів	1
Тип лампи	GX53
Комплектація	Лампа(и) в комплект не входить(ять)
Напруга живлення	~230 V
Частота мережі	50 Hz
Максимальна потужність кожної лампи	13 W
Габаритні розміри:	Ø80*45 мм
Колір корпусу	Див. на упаковці
Матеріал корпусу	метал+акрил
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Температура навколишнього середовища ви використання, Та °С:	0.. +40 °С
Температура зберігання	-20.. +50 °С
Відносна вологість повітря	80% (при 25 °С)

3. **Комплектація**

3.1 Світильник.

3.2 Інструкція з експлуатації.

3.3 Коробка пакувальна.

3.4 Монтажній набір: саморізи та дюбелі.

4. **Монтаж та підключення**

4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.

4.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.

4.3 Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до монтажних розмірів світильника (мал. 1).

4.4.1 Накладний монтаж:

- від'єднайте основу світильника, з'єднайте дроти живлення, встановіть основу світильника на монтажній поверхні за допомогою саморізів (мал. 2);
- встановіть лампу типу GX53 з цоколем GX53 (не входить в комплект постачання) в патрон світильника (мал. 3);
- зафіксуйте корпус світильника на закріпленій основі (мал. 4).

4.4.2 Вбудований монтаж:

- від'єднайте основу світильника, з'єднайте дроти живлення (мал. 2);
- встановіть лампу типу GX53 з цоколем GX53 (не входить в комплект постачання) в патрон світильника (мал. 3);
- зафіксуйте корпус світильника на основі (мал. 4);
- встановіть у корпус світильника кліпси для вбудованого монтажу та за допомогою останніх зафіксуйте світильник у попередньо підготовленому отворі (мал. 5, 6).

4.5 Увімкніть живлення.

У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.

5. **Технічне обслуговування**

5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.

5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

5.3 Заміну лампи здійснювати при виникненні необхідності.

6. **Запобіжні заходи**


6.1 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.

6.2 Світильники призначені для використовування тільки в приміщеннях.

6.3 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.

6.4 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції кабелю живлення.

6.5 У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаний в цій інструкції.



7. **Характерні несправності і способи їх усунення**

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При ввімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Відновіть напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення	Перевірте підключення та цілісність ізоляції кабелю живлення
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

8. **Зберігання**

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. **Транспортування**

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. **Утилізація**

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. **Інформація про виробника і дата виробництва**

Зроблено в Китаї для ТМ «LEDCOIN». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай.

Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. **Гарантійні зобов'язання**

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "LEDCOIN", призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

LEDCOIN

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "Ledcoin"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____ Покупець_____

МП підпис

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.

Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).