

Інструкція з експлуатації

1. Призначення світильника

- 1.1 Лінійні світлодіодні світильники торгівельної марки "FERON" призначені для місцевого освітлення робочих поверхонь у жилих та громадських приміщеннях стаціонарних будівель, а також для прикватного освітлення.
- 1.2 Світильник призначений для роботи у мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
- 1.3 Світильники встановлюються на плоску поверхню.
- 1.4 Світильники встановлюються на нормально займисту поверхню.

2. Технічні характеристики:

Найменування	AL5010		AL5012	
Потужність світильника	9 Вт	18 Вт	2x9 Вт	2x18 Вт
Напруга живлення	230В, 50 Гц			
Тип світлодіодів	2835SMD			
Кількість світлодіодів	46 LED	90 LED	2x46 LED	2x90 LED
Світловий потік	750 Lm	1500 Lm	1500 Lm	3000 Lm
Колірна температура	4000K (білий)			
Ступінь пило- і вологозахисту	IP20			
Габаритні розміри, мм	605x28x35 ±2	1215x28x35 ±2	605x79x35 ±2	1215x79x35 ±2

3. Комплект світильника:

- 3.1 Світильник у зборі
- 3.2 Кріпильний комплект (кріпильні гвинти, металеві кліпси)
- 3.3 Шнур живлення (не армований вилкою)
- 3.4 Інструкція з експлуатації
- 3.5 Упаковка

4. Включення світильника:

- 4.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.
- 4.2 Усі роботи по монтажу та підключенню світильника виконуються тільки при вимкненій напрузі живлення.
- 4.3 Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 4.4 Змонтувати світильник на монтажній поверхні:
 - Встановити кріпильні скоби на монтажну поверхню і закріпити їх саморізами
 - Для визначення відстані між саморізами використовуйте світильник
 - Встановити світильник на монтажні скоби до клацання
- 4.5 Вставити штепсельний роз'єм шнура живлення у відповідний роз'єм на корпусі світильника.
- 4.6 Вставити вилку шнура живлення в розетку мережі змінного струму з напругою 230В.
- 4.7 Включити живлення мережі.

5. Запобіжні заходи

- 5.1 Світильник живиться мережевою напругою 230В, яка є небезпечною.
- 5.2 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи, небезпечних по пожежі або вибуху.
- 5.3 Світильник призначений для використання усередині приміщень.
- 5.4 Заборонена експлуатація світильників при температурі довкілля, що перевищує допустиму робочу температуру.
- 5.5 Заборонена експлуатація світильника з пошкодженим корпусом, штепсельними роз'ємами, кабелем живлення, транзитним шнуром.
- 5.6 Заборонено використовувати нестандартні роз'єми на живлячій або транзитній стороні світильника.
- 5.7 Заборонено робити протирання світильника вологою тканиною при включеному живленні.
- 5.8 Не використовувати світильники в ланцюгах зі світлорегуляторами (димерами) або вимикачами з неоновим або світлодіодним підсвічуванням.
- 5.9 Експлуатувати світильники при мережевій напрузі, що перевищує 260В, заборонено.
- 5.10 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

6. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник не підлягає ремонту.

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирка м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.
- заміна живлячих і транзитних шнурів робиться в міру необхідності, але не рідше за один раз в три роки.

7. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах у приміщеннях при температурі докільля від -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$ при відносній вологості докільля, що не перевищує 80% при температурі 25°C

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Гарантійні обов'язки

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні обов'язки виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов'язки.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

МП

підпис

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).