

Трековий світлодіодний світильник AL102

Інструкція з експлуатації

1. Опис
- 1.1 Світильники призначені для внутрішнього освітлення: акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного підсвічування і художнього оздоблення житлових приміщень.
- 1.2 Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц
- 1.3 Світильники монтуються на однофазний шинопровід.

2. Технічні характеристики:

Модель	AL102
Габаритні розміри, мм	80x130x160мм
Споживана потужність	8/12 Вт (див.на упаковці)
Номінальний світловий потік	640/960Лм (див.на упаковці)
Тип підключення до мережі	На однофазний шинопровід
Діапазон напруги живлення	170-265В
Частота мережі	50Гц
Колірна температура	2700К, 4000К, 6500К (див. на упаковці)
Загальний індекс кольоропередачі, Ra	>80
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал лінзи	пластик
Матеріал відбивача	алюміній
Колір корпусу	Див. на упаковці
Тип джерела світла	Світлодіод COB
Кут розсіювання світильника	35°
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP40
Обертання в горизонтальній площині	360°
Обертання у вертикальній площині	90°
Коефіцієнт пульсації освітленості	<5%
Температура експлуатації	0...+40 °С
Ресурс роботи	50000 годин

3. Комплектація
- 3.1 Світильник.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.
4. Підключення
- 4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації
- 4.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель живлячої мережі. Підведіть живлячий кабель до місця установки шинопроводу.
- 4.3 Виконайте установку і підключення шинопроводу.
- 4.4 Вставте світильник в шинопровід і зафіксуйте поворотом важелів.
- 4.5 Увімкніть живлення.
5. Технічне обслуговування
- 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.
- 5.2 Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
6. Запобіжні заходи
- 6.1 До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.
- 6.2 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення
- 6.3 Світильники монтуються тільки на шинопровід, підключення і використання світильників без шинопроводу заборонено.
- 6.4 Не розкривайте корпус світильника, це може привести до ушкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- 6.5 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 6.6 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції живлячого кабелю, пошкодженням корпусом шинопроводу або світильника.
- 6.7 Не використовувати з димером.
- 6.8 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- 6.9 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
7. Характерні несправності і способи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність
	Пошкоджений живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. Зберігання
- Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.
9. Транспортування
- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
10. Утилізація
- Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва
- Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай.
Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6.
Уповноважений представник виробника: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507.
тел.: (068) 934-72-72
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.
12. Гарантійні зобов'язання
- Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
 - Гарантія не дійсна, якщо виріб використовувався в цілях, що не відповідають його прямому призначенню; дефект виник після передачі виробу споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням, не дотриманням вимог викладених в цій інструкції. А також у разі дії непереборних сил (в т.ч. пожежі, повені, високовольтних розрядів і блискавок і ін.), нещасним випадком, умисними діями споживача або третіх осіб.



Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____
підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ

AL102

Feron

Цей світильник має вбудовані LED лампи

A++

A+

A

B

C

D

E

LED

Цей світильник має невідокремлювальні LED лампи