

Світлодіодний світильник ТМ «Feron» DL8330

Інструкція з експлуатації

Дана інструкція поширюється на світильники ТМ "FERON" зі світлодіодною лампою MR16 з цоколем G5.3 на напругу 12 Вольт постійного або змінного струму, потужністю не більше 50Вт.

1. Призначення виробу:

- 1.1 Цей світильник ТМ "FERON" призначений для неутилітарного загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень.
- 1.2 Світильник встановлюється на поверхню з нормальною займистого матеріалу.

2 Технічні характеристики:


Найменування	DL8330
Напруга живлення	~12 В
Джерело світла	Світлодіодна або галогенна лампа типу MR16(в комплект не входить)
Цоколь	G5.3
Максимальна потужність лампи	50Вт
Габаритні розміри	Ø88x88x35мм
Вбудований розмір	Ø68мм
Температура довкілля	+5...+40 °С
Відносна вологість	не більше 75%
Клас захисту від ураження електричним струмом	III
Режим роботи	тривалий

3 Комплектація

- 3.1 Світильник у зборі.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.

4 Підключення

- 4.1 Дістаньте світильник з упаковки та здійсніть його зовнішній огляд.



- 4.2 Підключіть світильник до мережі живлення згідно зі схемою:
- 4.3 Змонтуйте світильник на монтажній поверхні
- 4.4 Вставте лампу у світильник.
- 4.5 Включіть світильник.

5 Запобіжні заходи

- 5.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Використання світильника в приміщеннях з електробезпекою (земляні, дерев'яні чи бетонні поли, наявність глухозаземлених металевих конструкцій) без захисного заземлення ЗАБОРОНЕНО.
- 5.3 В світильник можна встановлювати тільки ті лампи, тип та потужність яких вказана у маркуванні.
- 5.4 Радіоактивні та отруйні речовини в склад світильника не входять.

6 Обслуговування та ремонт

- 6.1 Світильник зроблений закінченим модулем і ремонту не підлягає.
- 6.2 Протирання світильника від пилу проводити по мірі необхідності.
- 6.3 Усі роботи виконувати при вимкненому світильнику.
- 6.4 Якщо зовнішній гнучкий кабель пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити сервісна служба, або інший кваліфікований персонал.

7 Можливі несправності

Несправність	Вірогідна причина	Метод усунення
Світильник не загорається	Відсутня напруга в мережі живлення	Відновіть напругу у мережі
	Неправильне підключення світильника	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність
Не загорається світлодіодне підсвічування	Неправильне підключення світлодіодного драйвера	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

- 8

Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.
- 9

Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.
- 10

Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
- 11

Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
- 12

Гарантійні обов’язки

- Заміні підлягає продукція ТМ "FERON", яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
 - Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
 - Гарантійні обов’язки виконуються продавцем при пред’явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов’язки.
 - Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
 - Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
 - Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «FERON», призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов’язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов’язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____

Покупець_____

МП

підпис

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов’язання.
Талон дійсний при пред’явленні касового чека (товарної накладної).

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

DL8330

Ферон

Цей світильник сумісний з лампами таких класів енергоефективності

A++

A+

A

B

C

D

E