

ВБУДОВАНІ СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ТМ «FERON» LN7

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Опис

- 1.1 Світильники призначені для загального та декоративного освітлення.
- 1.2 Встановлюються у нішу з нормальною займистою матеріалу.
- 1.3 Світильники призначені для роботи у мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц.
- 1.4 Світильники призначені для використання усередині приміщень.

2. Технічні характеристики

Нормована напруга	~230В/50Гц
Нормована потужність	3Вт
Номінальний світловий потік	150Лм
Корельована колірна температура	4000К
Габаритні розміри	Ø72×21мм
Вбудований розмір	Ø60мм
Матеріал корпусу	алюміній
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Матеріал розсіювача	полікарбонат
Колір корпусу	див. на упаковці
Температура навколишнього середовища використання	+5...+40°C
Номінальний строк служби	30000 годин

3. Комплектація

- 3.1 Світильник у зборі;
- 3.2 Коробка пакувальна;
- 3.3 Інструкція з експлуатації;

4. Запобіжні заходи

- 4.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 4.2 Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника та(або) ураження електричним струмом.
- 4.3 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- 4.4 Світильник призначений для використання в приміщенні.
- 4.5 Заборонена експлуатація світильника з димером.
- 4.6 Світильник не містить радіоактивних і отруйних речовин.
- 4.7 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.

5. Підключення світильника

УВАГА: МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ЗДІЙСНОВАТИ ТІЛЬКИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННІ!!!

- 5.1 Витягніть світильник з пакувальної коробки і проведіть його зовнішній огляд. Перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 5.2 У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.
- 5.3 Підключіть світильник до мережі живлення.
- 5.4 Встановіть світильник в монтажній ніші, як показано на схемі:



- 5.5 Увімкніть живлення 230В/50Гц.

6. Технічне обслуговування та ремонт.

- 6.1 Протирання від пилу корпусу та оптичного блока світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- 6.2 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеній напрузі живлення.
- 6.3 Джерело світла цього світильника є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінено за досягненням джерела світла кінця його строку служби.
- 6.4 Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур цього світильника пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник, чи його сервісна служба, чи інший кваліфікований персонал.

7. Можливі несправності та заходи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги у мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

Якщо після проведених дій світильник не загоряється, то подальший ремонт недоцільний (непоправний дефект). Зверніться до місця продажу світильника або в сервісний центр FERON.

8. **Зберігання**

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності хімічно агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі +25°C. Не допускати дії вологи.

9. **Транспортування**

Світильники в упаковці придатні для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. **Утилізація**

Світильники утилізуються відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. **Інформація про виробника і дата виробництва**

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «Ферон Плюс», м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72 Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. **Гарантійні зобов'язання**

- Заміні підлягає продукція ТМ "FERON", яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні обов'язки виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов'язки.
- Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «FERON», призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

