

**Світлодіодні світильники ALS62ARD**  
Інструкція з експлуатації

**1. Призначення світильника:**

- 1.1. Світлодіодний світильник ALS62ARD торгової марки "ARDERO" призначений для внутрішнього освітлення приміщень.
- 1.2. Світильники встановлюються на поверхню з нормальною займистою матеріалу
- 1.3. Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В.
- 1.4. Підходить для установки на стіні і стелю.

**Комплект світильника:**

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. Світильник у зборі        | 1 шт. |
| 2. Комплект для кріплення    | 1 шт. |
| 3. Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 4. Пакування                 | 1 шт. |

**2. Технічні характеристики**

Модель	ALS62ARD		
Нормована потужність світильника, Вт	18	24	36
Нормована напруга, В	~230		
Номінальна частота мережі, Гц	50		
Номінальний світловий потік, Лм	1350	1800	2700
Корислова колірна температура	5000К (біле світло)		
Індекс кольоропередачі, Ra	≥80		
Клас захисту від ураження електричним струмом	I		
Супінь захисту від пилу та вологи	IP20		
Матеріал корпусу	Пластик «зорене небо»		
Матеріал розсіювача	метал		
Температура навколишнього середовища для використання	+5...+40°C		
Габаритні розміри, мм	Ø265xØ100мм	Ø330xØ100мм	Ø380xØ55мм
Номінальний строк служби	25000 годин		


**3. Монтаж та підключення**

- 3.1. Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 3.2. Підв'язати кабелі живлення до місця установки світильника.
- 3.3. Від'єднайте металеву основу від світильника
- 3.4. Протягніть провід через отвір основи та привинтіть основу на місце установки світильника за допомогою саморізів.
- 3.5. Підключіть корисневий провід світильника до фазного провідника (L) живильної мережі, синій провід - до нейтрального провідника (N) мережі живлення.
- 3.6. Установіть світильник на основу та зафіксуйте світильник поворотом по годинниковій стрічці, сковавши місце з'єднання проводів між розсіювачем та основою
- 3.7. Увімкніть живлення світильника.

**4. Заходи безпеки**

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

**Категорично забороняється:**

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, живленням шнуром.
- Протирати світильник вологою тканиною при вклученому живленні.
- Заборонена експлуатація світильника з діаметром 

**5. Технічне обслуговування і ремонт**

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає. Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення. Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби

Якщо зовнішній гумовий кабелю чи шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.

**6. Зберігання.**

Світильником зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелах в сухих опалюваних приміщеннях.

**7. Транспортування**

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

**8. Утилізація**

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

**9. Інформація про виробника і дата виробництва**

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yuzing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай, / Ningbo Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цивільна промислова Зона, Пуген Вільаж, Ньюаї Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumart@ukr.net  
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі MM.PPPP, де MM - місяць виготовлення, PPPP - рік виготовлення.

**10. Гарантія зобов'язання**

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, жайменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповненого продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробничій, з метою оптимізації придбуття, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоди, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

**ARDERO**

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоти до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, с зобов'язковими  
Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажі продукції торговельної марки "ARDERO"

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_ Покупець \_\_\_\_\_

МП

УВАГА!

Немає юридичної гарантійної сили зникає з передачі гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при будь-якому використанні чеської (власної) мови/мов.