



Світильник переносний акумуляторний EL121ARD, EL120ARD TM «ARDERO» Інструкція

1. Опис

- 1.1 Акумуляторний світильник призначений для роботи у разі відсутності мережевої напруги.
- 1.2 Літій-іонна акумуляторна батарея.
- 1.3 2 режими яскравості.
- 1.4 Індикатор зарядки акумуляторної батареї.
- 1.5 Вбудований в корпус шнур для підключення до мережі 230В.
- 1.6 Плоский корпус з висувними пазами для кріплення на плоску поверхню.
- 1.7 Вбудована схема захисту від зайвого заряду і повного розряду акумуляторної батареї.
- 1.8 Світильник сконструйований для постійного застосування.
- 1.9 Встановлюється на нормальну займисту поверхню.

2. Технічні характеристики

	EL120ARD	EL121ARD
Нормована напруга	~230В/50Гц	
Ємність акумулятора	1000мАг	2000мАг
Час заряджання	до 12 годин	до 20 годин
Час автономної роботи	до 5 годин	до 8 годин
Корельована колірна температура	6400К (білий)	
Нормована потужність	2Вт	4Вт
Температура навколошнього середовища для використання	від +5°C від +40°C	
Габаритні розміри	205x55x30 мм	340x55x30 мм
Матеріал	Пластик	Пластик
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20	IP20

3. Комплектація

- 3.1 Акумуляторний світильник.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.

4. Зарядка акумуляторної батареї і експлуатація світильника

- 4.1 Для заряду батареї світильника встановіть перемикач на корпусі в позицію "OFF" (середнє положення), при установці перемикача в інших положеннях заряду батареї не відбувається.
- 4.2 Підключіть мережевий шнур, який знаходиться під кришкою на зворотному боці світильника до мережі 230В. При заряді батареї увімкнеться червоний світлодіод на корпусі світильника. Повне заряджання батареї відбувається за 18 годин. Не допускати повної розрядки батареї. Рекомендовано зберігати зарядженім.
- 4.3 Для початку роботи зі світильником встановіть перемикач в один з режимів світіння: максимальній яскравості або економічний режим. Для тестування роботи світильника при підключеній мережевій напрузі виставіть один з режимів роботи і натисніть кнопку TEST, яка знаходиться праворуч від перемикача режимів роботи світильника.
- 4.4 При тривалому використанні світильника світлодіоди на лампі починають тъмяніти, це пов'язано зі зниженням заряду батареї світильника. Необхідно припинити використання лампи і перезарядити батарею. Повний розряд батареї світильника значно скорочує термін її служби.

5. Запобіжні заходи

- 5.1 При тривалому не використанні заряджати лампу не менше 12 годин і більше кожні 3 місяці.
- 5.2 Не використовувати світильник з пошкодженим шнуром живлення.
- 5.3 Не розкривати корпус, щоб уникнути ураження електричним струмом і ушкодження внутрішніх деталей світильника.
- 5.4 Не допускати попадання на світильник води і не використовувати в сиріх приміщеннях.
- 5.5 Після кожного використання світильника робити заряджання батареї (рекомендується проводити у світлий час доби).

6. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

7. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

9. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електроніко Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповнофважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72- 72, feron_plus@ukr.net. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ПППП, де ММ - місяць виготовлення, ПППП - рік виготовлення.

10. Гарантійні зобов'язання

- 10.1 Гарантія 6 місяців. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 10.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 10.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 10.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручення в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 10.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- 10.6 Акумулятор є витратним елементом. Гарантія на акумулятор не росповсюджується.
- 10.7 Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____

Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).