

Світлодіодний світильник AL3006

Інструкція з експлуатації

1. Призначення світильника:

- 1.1 Світлодіодний світильник AL3006 торгової марки "FERON" призначений для внутрішнього освітлення приміщень.
- 1.2 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В.
- 1.3 Підходить для установки на стіні і стелю.

Комплект світильника:

1. Світильник у зборі 1 шт.
2. Кріпильний комплект 1 шт.
3. Інструкція з експлуатації 1 шт.
4. Упаковка 1 шт.

2. Технічні характеристики

Модель світильника	AL3006	
Номінальна потужність світильника	8Вт	12Вт
Номінальна напруга	~230В, 50Гц	
Світловий потік	640Лм	960Лм
Колірна температура	4000K	
Клас захисту від ураження електричним струмом	I	
Ступінь пилота та вологозахисту	IP54	
Матеріал корпусу	пластик	
Матеріал розсіювача	пластик	
Робоча температура	-10...+40°C	
Габаритні розміри, мм	Ø140x50	Ø167x50

3. Вмикання світильника

- 3.1 Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 3.2 Протягніть живлячий кабель через віймку в корпусі та надійно з'єднайте його з дротами світильника.
- 3.3 Змонтуйте світильник на монтажній поверхні за допомогою кріпильного комплекту.
- 3.4 Увімкніть живлення світильника.

4. Заходи безпеки

Світильник живиться мережевою напругою ~230В, яка є небезпечною. До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.

Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, штепсельними роз'ємами, живлячим шнуром.
- Протирати світильник вологою тканиною при включенному живленні.

5. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає. Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення. Джерело світла є незамінівним. Уесь світильник має бути заміненим за досягненням джерелом світла кінця його строку служби.

6. Зберігання
Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

7. Транспортування
Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8. Утилізація
Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

9. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва.
Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінґбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

10. Гарантійні зобов'язання

10.1. Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

10.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

10.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

10.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втратачання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

10.5 Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ “ Feron ”, призначеної для побутових потреб.

10.6 Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення

та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при розрізбліному
продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛООН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УМІА!

Незаповнений гарантійний талон знимє з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при продажі залежно від часу чека (торгової накладної).