

СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК AL3008

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення світильника:

- 1.1 Світлодіодний світильник AL3008 торгової марки "FERON" призначений для внутрішнього освітлення приміщень.
1.2 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
1.3 Підходить для установки на стіні і стелю.

Комплект світильника:

- | | | |
|----|---------------------------|-------|
| 1. | Світильник у зборі | 1 шт. |
| 2. | Кріпильний комплект | 1 шт. |
| 3. | Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 4. | Упаковка | 1 шт. |

2. Технічні характеристики

Модель світильника	AL3008
Нормована потужність	18Вт
Нормована напруга	~230В, 50Гц
Номінальний світловий потік	1260Лм
Корельована колірна температура	6500K
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP54
Матеріал корпусу	пластик
Матеріал розсіювача	пластик
Робоча температура	-10..+40°C
Габаритні розміри, мм	195x46x195

3. Вмикання світильника

- 3.1 Зробіть зовнішній огляд світильника, та перевірте його комплектність.
3.2 Протягніть кабель живлення через виїмку в корпусі та надійно з'єднайте його з дротами світильника.
3.3 Змонтуйте світильник на монтажній поверхні за допомогою кріпильний комплекту.
3.4 Увімкнути живлення світильника.
3.5 У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.

4. Заходи безпеки

Світильник живиться мережевою напругою 230 Вольт, яка є небезпечною.

Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженням корпусом, штепсельними роз'ємами, живлячим шнуром. Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур світильника пошкоджений, то щоб уникнути ризику він повинен бути замінений тільки виробником або його сервісною службою або відповідним кваліфікованим персоналом.
- Протирати світильник вологою тканиною при включеному живленні.

5. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.
Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.
Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

7. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

9. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

10. Гарантійні зобов'язання

- 10.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
10.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
10.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
10.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
10.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.
10.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).