

Світлодіодний світильник ТМ «Feron» DL8350

Інструкція з експлуатації

Дана інструкція поширюється на світильники ТМ "FERON" зі світлодіодною лампою MR16 з цоколем G5.3 на напругу 12 Вольт постійного або змінного струму, потужністю не більше 50Вт.

1. Призначення виробу:

- 1.1 Цей світильник ТМ "FERON" призначений для неутилітарного загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень.
- 1.2 Світильник встановлюється на поверхню з нормально займистого матеріалу.

2 Технічні характеристики:


Найменування	DL8350
Нормована напруга	≈ 12 В
Джерело світла	Світлодіодна або галогенна лампа типу MR16(в комплект не входить)
Цоколь	G5.3
Максимальна потужність лампи	50Вт
Габаритні розміри	Ø95x40мм
Вбудований розмір	Ø80мм
Температура навколишнього середовища використання	+5...+40 °С
Відносна вологість	не більше 75%
Клас захисту від ураження електричним струмом	III

3 Комплектація

- 3.1 Світильник у зборі.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.

4 Підключення

- 4.1 Дістаньте світильник з упаковки та здійсніть його зовнішній огляд. У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.



- 4.2 Підключіть світильник до мережі живлення згідно зі схемою:
- 4.3 Змонтуйте світильник на монтажній поверхні
- 4.4 Вставте лампу у світильник.
- 4.5 Включіть світильник.

5 Запобіжні заходи

- 5.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Використання світильника в приміщеннях з електробезпекою (земляні, дерев'яні чи бетонні поли, наявність глухозаземлених металевих конструкцій) без захисного заземлення ЗАБОРОНЕНО.
- 5.3 В світильник можна встановлювати тільки ті лампи, тип та потужність яких вказана у маркуванні.
- 5.4 Радіоактивні та отруйні речовини в склад світильника не входять.

6 Обслуговування та ремонт

- 6.1 Світильник зроблений закінченим модулем і ремонту не підлягає.
- 6.2 Протирання світильника від пилу проводити по мірі необхідності.
- 6.3 Усі роботи виконувати при вимкненому світильнику.
- 6.4 Якщо зовнішній гнучкий кабель пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити сервісна служба, або інший кваліфікований персонал.

7 Можливі несправності

Несправність	Вірогідна причина	Метод усунення
Світильник не загоряється	Відсутня напруга в мережі живлення	Відновіть напругу у мережі
	Неправильне підключення світильника	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність
Не загоряється світлодіодне підсвічування	Неправильне підключення світлодіодного драйвера	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

- 8Зберігання
- Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.
- 9Інформація про виробника, імпортера і дату виробництва
- Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цвіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.
- 10Транспортування
- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
- 11Утилізація
- Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
- 12Гарантійні обов’язки
- Заміні підлягає продукція ТМ "FERON", яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
 - Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
 - Гарантійні обов’язки виконуються продавцем при пред’явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов’язки.
 - Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
 - Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
 - Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «FERON», призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець

Покупець

МП

підпис

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання. Талон дієсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

DL8350

Ферон

Цей світильник сумісний з лампами таких класів енергоефективності

A++

A+

A

B

C

D

E