

Світльники ML357 TM «ARDERO» з патроном E27

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світльники призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і мід, освітлення торгових вітрин, освітлення аварійні і т.д.
- Світльники встановлюються на тренову шпиль.
- Світльники призначені для використання з галогенними або світлодіодними лампами з цоколем E27, розрахованими для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц і що мають потужність, яка не перевищує 60 Вт (показ не входить в комплект поставки).
- Лампа призначена для використання тільки у середній сухій опалювальній приміщенні.

2. Технічні характеристики:

Тип патрону для лампи	E27
Тип лампи	Світлодіодна, галогенна
Максимальна потужність лампи	60Вт
Номінальна напруга	~230В
Номінальна частота мережі	50Гц
Колір корпусу	Див. на упаковці
Матеріал корпусу	Металопластика
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	І
Температура навколишнього середовища для використання	+5...+40 °С
Температура зберігання	-20...+50 °С
Відносна вологість повітря	80% (при 25 °С)
Розміри	Ø100 x240 мм
Середнє тривале життя	100 тис. годин
Тип джерела світла	Лампа (в комплект не входить)
Обертання в горизонтальній площині	330°
Обертання в вертикальній площині	180°

3. Комплектация

- Світльник.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакування.

4. Монтаж та підключення

- Встановити світльник в упаковці і провести зовнішній огляд.
- Заступити світльник до підключення кабелю мережі жилими. Підірвати жилчастий кабель до місця установки шинорозподілу.
- Виконати установку і підключення шинорозподілу (див. додатково інструкцію за встановлення шинорозподілу).
- Встановити лампу типу світлодіодна, галогенна з цоколем E27 (не входить в комплект поставки) в патрон світльника
- Встановити світльник в шинорозподіл і зафіксувати поворотом вкачі.
- Включити живлення.

5. Технічне обслуговування

- Обслуговування світльника проводиться лише при відключеному електроживленні.
- Протирання світльника від пилу здійснювати тільки вологою тканиною у міру забруднення.
- Заміну лампи здійснювати за необхідності.

6. Запобіжні заходи

- Світльник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою ~230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинні здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпечності не менше III.
- Усі роботи по монтажу і підключенню світльника здійснюються лише при вимкненому електроживленні.
- Світльники призначені для використання лише у середній приміщенні.
- Забороною експлуатації світльника при пошкодженні ізоляції кабелю живлення.
- У світльники можна встановлювати лише той тип і потужність ламп, які вказані в цій інструкції.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Варіанти причини	Метод усунення
При вимкненому живленні світльника не працює	Відсутня напруга в жилчастій мережі	Відсутність напруги в мережі
	Випадок з'ляду лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю жилчастій мережі	Перевірте підключення та цілісність ізоляції жилчастого кабелю
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

8. Зберігання

Світльники зберігаються в картонній коробці в вертикальній або на століжки в сухій опалювальній приміщенні.

9. Транспортування

Світльники в упаковці придатні для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світльники утилізуються відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виробником на повну відповідальність є Ningbo Yaxing Electronics Co., Ltd, Civil Industrial Zone, Puyao Village, Qia'si Ningbo, Китай / Ningbo Yaxing Electronic Co., LTD, Цзянь хуастріт 3-го, Пуян Флаж, Кіаої Ніньбо, Китай. Інтернет: TOB «ТРИАЛОНС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова М.М.№16, 6.10, оф.6. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: TOB «ЛОМАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова М.М.№16, 6.10, оф.507, тел.: (097) 160-62-57, lomart@ukr.net

Дата виготовлення та номер партії дивись на виробі. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у формі MM.PPPP, де MM – місяць виготовлення, PPPP – рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (як зазначеномому дату продажу, найменування виробу, дати зазначеної гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або сіквенсування.
- Левод від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповненого продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, вадки ознаками отручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають призначенню засобу виробництва «ARDERO», призначенні для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на заводу, причому іншому обладданню, що працює в складненні зі світльником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світльника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при розробленню продажу продукції торговельної марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП _____

УВАГА!

Мозакований гарантійний талон знаєме з виробця гарантійні зобов'язання. Талон дієвий при пред'явленні касового чека (товарної накладної).