

Трекові світлодіодні світильники низьковольтні MGN303ARD TM ARDERO

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світильники призначені для внутрішнього акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного підсвічування і художнього оздоблення житлових приміщень.
- Світильники призначені для роботи через блок живлення постійного струму на напругу DC 48B (виробником рекомендовані моделі LB48U та LB048, які купуються окремо).
- Світильники серії MGN III класу електробезпеки та повинні підключатися до електричної мережі ~230В виключно через блок живлення, рекомендованій виробником.
- Світильники монтуються на шинопровід (CABM1000, CABM1001, CABM1002, CABM1003, які купуються окремо).

2. Технічні характеристики*:

Модель	MGN303ARD
Нормована потужність	20 Вт
Номінальний світловий потік	1600 лм
Нормована напруга	— 48 В
Корельювана колірна температура	4000 K
Індекс кольоропередачі, Ra	≥80
Матеріал корпусу	алюміній
Матеріал розсіювача	полікарбонат
Колір корпусу	чорний
Кут розсіювання світлового потоку	35°
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP40
Клас захисту від ураження електричним струмом	III
Температура експлуатації	-20...+40 °C
Габаритні розміри, мм	Див. на упаковці
Номінальний строк служби	25000 годин

* представлений в цьому посібнику технічні характеристики можуть незначно відрізнятися залежно від партії виробництва, виробник має право вносити зміни до конструкції продукту без попереднього повідомлення (див. на упаковці)

3. Комплектація

- Світильник.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакувальна.

4. Підключення

- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- Перевірте, чи живлення шинопроводу вимкнено (монтаж та підключення шинопроводів CABM1000, CABM1001, CABM1002, CABM1003 описані в їх супроводжувальних інструкціях).
- Вставте адаптер світильника у шинопровід до характерного звуку фіксації.
- Увімкніть живлення.

5. Технічне обслуговування

- Обслуговування світильника проводити тільки при відключенному електро живленні.
- Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- Джерело світла є незамінним. Уесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.
- Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключений напрузі живлення.
- Світильники монтуються тільки на шинопровід, підключення та використання світильників без шинопроводу заборонено.
- Не розкривайте корпус світильника, це може привести до ушкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- Виріб призначений для використання тільки усередині приміщення.
- Заборонена експлуатація світильника при пошкоджений ізоляції кабелю живлення, пошкодженим корпусом шинопроводу або світильника.



- Не використовувати з димером.
- Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

7. Зберігання

- Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщеннях за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від 0°C до +40°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. **Утилізація**
Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
10. **Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**
Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Puget Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індустріл Зон, Путен Вілаж, Къюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛПОКС», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ПППП, де ММ - місяць виготовлення, ПППП - рік виготовлення.
11. **Гарантійні зобов'язання**
11.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
11.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
11.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
11.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
11.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
11.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: Для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення
та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими
даний гарантійний талон заповнюється тільки при розрізбаному
продажу продукції торгівельної марки «ARDERO»

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата засвідчення гарантійного терміну

Продавець

Покупець

підпись

МП

УВАГА!
Не заповнений гарантійний талон є засід в продавця гарантійних зобов'язань.
Талон цісний при пред'явленні касового чеку (головної накладної).

