

СВІТИЛЬНИКИ СВІТЛОДІЮДНІ ПРОМИСЛОВІ AL1011 ТМ«ARDERO»

1. Опис та призначення.
 - 1.1 Стационарний світильник загального призначення ТМ «ARDERO» серії AL1011 призначений для освітлення промислових складських і підсобних приміщень.
 - 1.2 Світильники призначені для експлуатації в мережах змінного струму з номінальною напругою 230 В. Якість електроенергії повинно відповідати вимогам ДСТУ50160. Світильник призначений для роботи в приміщенні.

| | | | |
|---|-------------|------------|------------|
| Модель | AL1011 | | |
| Нормована потужність | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
| Нормована напруга | ~175-265 В | | |
| Номінальна частота | 50 Гц | | |
| Корельована колірна температура | 6500 К | | |
| Номінальний світловий потік | 13000 лм | 19500 лм | 26000 лм |
| Світлова віддача | 130 лм/Вт | 130 лм/Вт | 130 лм/Вт |
| Індекс кольоропередачі, Ra | >70 | | |
| Кут розсіювання світла | 90° | | |
| Ступінь захисту від пилу та вологи | IP65 | | |
| Температура навколишнього середовища для використання | -20..+40°C | | |
| Матеріал корпусу | Алюміній | | |
| Номінальний строк служби | 25000 годин | | |
| Габаритні розміри | Ø250×70 мм | Ø295×70 мм | Ø320×70 мм |


2. Комплектація

- 2.1 Світильник у зборі.
- 2.2 Інструкція з експлуатації.
- 2.3 Індивідуальна упаковка

3. Монтаж та підключення світильника

- 3.1 До роботи зі світильником допускаються особи, що мають необхідну кваліфікацію. В комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.
- 3.2 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.
- 3.3 Здійсніть підведення проводів мережі живлення до місця ймовірного монтажу світильника. При необхідності захистіть кабель від механічних пошкоджень, наприклад, гофрою.
- 3.4 Підключіть коричневий провід світильника до фазного провідника (L) живильної мережі, синій провід - до нейтрального провідника (N) живильної мережі, жовто-зелений провід світильника - до провідника захисного заземлення.
- 3.5 Увімкніть живлення.

4. Заходи безпеки

- 4.1 До роботи зі світильником допускаються особи, що мають допуск для здійснення відповідного виду робіт. Світильники призначені для роботи у приміщенні. Світильники не призначені для роботи на вулиці.
- 4.2 Не експлуатувати світильники при температурі довкілля що перевищує допустиму робочу температуру. Не встановлювати світильники поблизу нагрівальних приладів. Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, кабелем заборонена. Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур світильника пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити лише сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.
- 4.3 Робити протирання світильника вологою тканиною при ввімкненому електроживленні заборонено.
- 4.4 Заборонено використовувати світильник у схемах з димером. 
- 4.5 Радіоактивні або отруйні речовини до складу світильника не входять.

5. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку, проводиться у міру забруднення, але не рідше за один раз в рік.
- Обслуговування світильника робиться при вимкненому електроживленні.
- Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Можливі несправності і заходи їх усунення

| Несправність | Причина появи | Способи усунення |
|--------------------------|---|--|
| Світильник не вмикається | Відсутність напруги в мережі | Відновіть напругу в мережі |
| | Неправильне підключення світильника до мережі | Перевірте схему підключення, при необхідності виправіть несправність |

Якщо після виконаних дій світильник несправність не усунена, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

7. Заходи безпеки

Світильник живиться мережевою напругою 230 В, яка є небезпечною.

Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, шнуром живлення.
- Протирати світильник вологою тканиною при увімкненому живленні.

8. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net.

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

| Дата продажу | Найменування виробу | Кількість | Дата закінчення гарантійного терміну |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | |

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).