

**Світильник світлодіодний AL575ARD**  
**Інструкція з експлуатації**

**1. Призначення світильника:**

- 1.1. Світлодіодний світильник AL575ARD торгової марки "ARDERO" призначений для внутрішнього освітлення приміщень.
- 1.2. Світильники встановлюються на поверхню з нормально займистого матеріалу
- 1.3. Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В.
- 1.4. Підходить для установки на стіні і стелю.

Комплект світильника:

- |    |                           |       |
|----|---------------------------|-------|
| 1. | Світильник у зборі        | 1 шт. |
| 2. | Комплект для кріплення    | 1 шт. |
| 3. | Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 4. | Пакування                 | 1 шт. |

**2. Технічні характеристики**

Модель	AL575ARD		
Нормована потужність світильник, Вт	12	18	24
Нормована напруга, В	~230		
Номінальна частота мережі, Гц	50		
Номінальний світловий потік, Лм	900	1300	1750
Корельована колірна температура	5000К (біле світло)		
Індекс кольоропередачі, Ra	≥80		
Клас захисту від ураження електричним струмом	I		
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20		
Матеріал корпусу	пластик		
Матеріал розсіювача	пластик «зоряне небо»		
Температура навколишнього середовища для використання	+5...+40°C		
Габаритні розміри, мм	Ø210x52	Ø260x55	Ø330x60
Номінальний строк служби	25000 годин		


**3. Монтаж та підключення**

- 3.1 Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 3.2 Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.
- 3.3 Від'єднайте металеву основу від світильника
- 3.4 Протягніть провід через отвір основи та пригвинтіть основу на місце установки світильника за допомогою саморізів.
- 3.5 Підключіть коричневий провід світильника до фазного провідника (L) живильної мережі, синій провід - до нейтрального провідника (N) мережі живлення.
- 3.6 Установіть світильник на основу та зафіксуйте світильник поворотом по годинниковій стрілці, сховавши місце з'єднання проводів між розсіювачем та основою
- 3.7 Увімкніть живлення світильника.

**4. Заходи безпеки**

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

**Категорично забороняється:**

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, живлячим шнуром.
- Протирати світильник вологою тканиною при включеному живленні.
- Заборонена експлуатація світильника з димером. 

**5. Технічне обслуговування і ремонт**

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає. Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби

Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.

**6. Зберігання.**

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалювальних приміщеннях.

**7. Транспортування**

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

**8. Утилізація**

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

**9. Інформація про виробника і дата виробництва**

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, [lumiart@ukr.net](mailto:lumiart@ukr.net)

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

**10. Гарантійні зобов'язання**

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні із світильником.

# ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_

Покупець \_\_\_\_\_

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).