ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації виробу, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____ Покупець_____
підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

ARDERO

Світлодіодні архітектурні світильники
DH1030ARD, DH1040ARD
Інструкція

1. Опис

1.1 Світильники мають захист від потрапляння пилу і води IP54 і можуть бути використані поза приміщень.
1.2 Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230 V/50 Hz.
1.3 Світильники не призначені для використання на засобах наземного і водного транспорту, а також у вибуховопожежонебезпечних зонах.
1.4 Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності G.

2. Технічні характеристики:


Потужність в робочому режимі Pon	3 W
Нормована напруга	~230 V/50 Hz
Діапазон напруги*	~85-265 V
Корисний світловий потік Φuse	100 lm
Корельована колірна температура	3000 K
Індекс кольоропередачі CRI	CRI≥80
Габаритні розміри, mm	див. на упаковці
Колір корпусу	див. на упаковці
Матеріал корпусу	метал, пластик
Матеріал розсіювача	пластик
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP54
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Строк служби L_{70} B_{50}	25000 h
Температура навколишнього середовища для використання	-20...+40 °C

**Стабільне світло в діапазоні напруги*


3. Комплектація

3.1 Світильник.
3.2 Монтажна коробка.
3.3 Інструкція з експлуатації.
3.4 Коробка пакувальна.

DH1030ARD



DH1040ARD



4. Підключення

4.1 УВАГА! УСІ МОНТАЖНІ РОБОТИ РОБИТИ ТІЛЬКИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННІ.

4.2 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію. У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.

4.3 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.

4.4 Підключіть дроти мережі живлення до електричних контактів.

4.5 Підключіть дріт заземлення до контакту заземлення світильника.

4.6 Встановіть світильник на монтажну поверхню.

4.7 Увімкніть живлення.

5. Технічне обслуговування

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення;
- джерело світла є незамінюваним, увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби;
- пускорегулювальний апарат заміні не підлягає;
- обслуговування світильника виконується при вимкненому живленні.

6. Запобіжні заходи

6.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.

6.2 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.

6.3 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції живлячого кабелю.

6.4 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

6.5 Забороняється експлуатувати світильник без підключеного контакту заземлення.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	**Вірогідна причина**	**Метод усунення**
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність
	Пошкоджений живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт недоцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

4. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25 °С до +50 °С, відносна вологість не більше 80% при температурі +25 °С. Не допускати дії вологи.

5. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

6. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

7. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

8. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.