

Пиловологозахищений світлодіодний світильник AL3005

Інструкція з експлуатації

1. Призначення світильника:


- 1.1 Пиловологозахищений світлодіодний світильник AL3005 торгової марки "FERON" призначений для внутрішнього освітлення приміщення з підвищеним вмістом пилу і вологи.
 - 1.2 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
 - 1.3 Підходить для установки на стіні і стелю.
- Комплект світильника:
- | | |
|------------------------------|------|
| 1. Світильник у зборі | 1шт. |
| 2. Кріпильний комплект | 1шт. |
| 3. Інструкція з експлуатації | 1шт. |
| 4. Упаковка | 1шт. |

2. Технічні характеристики

Модель світильника	AL3005	
Нормована потужність	8Вт	15Вт
Нормальна напруга	~230В, 50Гц	
Номінальний світловий потік	640Лм	1200Лм
Корельєвана колірна температура		4000К
Клас захисту від ураження електричним струмом		I
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP65	
Матеріал корпусу	пластик	
Матеріал розсіювача	пластик	
Температура навколошнього середовища для використання	-10..+40°C	
Габаритні розміри, мм	Ø140x58	Ø180x66

3. Вмикання світильника

- 3.1 Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 3.2 Зніміть розсіювач світильника і викрутіть три кріпильні гвинти радіатора за допомогою викрутки шестигранника.
- 3.3 Протягніть живлячий кабель через гермовведення і надійно з'єднайте його з дротами світильника за допомогою клемника, встановленого на внутрішню частину радіатора світильника. І підключіть дроти живлення згідно зі схемою:



- 3.4 Змонтуйте світильник на монтажній поверхні:

- Зніміть розсіювач світильника.
- Кріпильні отвори знаходяться на відстані 125мм.
- Встановіть світильник на монтажній поверхні.

- 3.5 Увімкніть живлення світильника.

4. Заходи безпеки

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключення та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, штепсельними роз'ємами, живлячим шнуром.
- Протирітання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

5. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирітання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

Джерело світла є незамінівним. Уесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

7. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

9. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індустріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

10. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ “Feron”, призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки “FERON”

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.

Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).