

ІНФОРМАЦІЙНЕ ДВОСТОРОННЄ ТАБЛО EL55ARD

Інструкція з експлуатації

1. Призначення виробу

- 1.1 Табло інформаційне ТМ "ARDERO" типів EL55ARD призначено для інформування про знаходження виходу з приміщення.
- 1.2 Табло мають вузли кріплення до підвісів і на вертикальну поверхню (стіну), табло встановлюються на поверхню з нормальним зайністотого матеріалу.

2. Техничні характеристики

Нормована напруга	~230В/50Гц
Нормована потужність	0.8Вт
Час зарядки	18-20 годин
Час роботи від акумулятора	2 години
Тип акумулятора	Ni-CD
Ємність акумулятора	1.2В/600мАгод
Номінальний світловий потік	48лм
Колір свічення	зелений
Ступінь захисту від пилу і вологи	IP20
Габаритні розміри	360x150x25мм
Температура навколошнього середовища для використання	від -10°C до +50°C
Матеріал	Пластик/алюміній
Час переходу в автономний режим	1с

3. Комплектність

- Світильник у зборі;
- Інструкція з експлуатації;
- Упаковка;


4. Устрій і робота

Склад інформаційного табло:

- 4.1 Двостороння панель темно-зеленого кольору з написами ВИХІД, EXIT та малюнком світло-зеленого кольору.
- 4.2 Всередині корпусу знаходиться світлодіодна матриця і конверсійний блок для перемикання режимів основний і автономний.
- 4.3 На правій боковій поверхні табло знаходяться:
4.3.1 Червоний світлодіод CHARGE (зарядка), який свідчить про процес зарядки, після закінчення зарядки він вимикається.
4.3.2 Зелений світлодіод TROUBLE (аварія), його загоряння свідчить про відсутність напруги в мережі.
4.3.3 Зелений світлодіод POWER (потужність), його горіння свідчить про наявність напруги в мережі.
4.3.4 Кнопка TEST (перевірка) призначена для перевірки працевздатності табло в автономному режимі.
4.4 Табло світиться за наявності напруги в мережі. При відсутності мережевої напруги табло автоматично переходить в автономний режим роботи впродовж 1 секунди.

5. Монтаж і підключення

- 5.1 Витягніть табло з коробки і зробіть його зовнішній огляд.
- 5.2 Заздалегідь відключивши напругу, підключіть табло до живлячої мережі згідно з схемою:



Червоний (коричневий) дріт - L; синій (білий) дріт - N; жовто-зелений - заземлення

- 5.3 Змонтуйте світильник на монтажній поверхні.
- 5.4 Підключіть напругу живлення.
- 5.5 Дочекайтесь зарядки акумулятора (повинен згаснути світлодіод CHARGE).
- 5.6 Натисненням кнопки TEST зробіть перевірку роботи табло в автономному режимі (табло повинне спалахнути).

6. Обслуговування і ремонт

- 6.1 Світильник зроблений закінченим модулем і ремонту не підлягає.
- 6.2 Протирання світильника від пилу робити в міру необхідності.
- 6.3 Усі роботи проводити при вимкненому світильнику.
- 6.4 У разі зниження задекларованого строку служби, або тривалості автономної роботи необхідно замінити світильник.

7. Можливі несправності

Несправність	Причина появи	Способи усунення
Табло не спалахує	Розряджена акумуляторна батарея	Проведіть зарядку акумулятора.
	Неправильне підключення світильника	Перевірте схему підключення, при необхідності виправіть несправність.

8. Заходи безпеки

- 8.1 До роботи з табло допускаються особи, що мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
8.2 Табло у своєму складі не має струмоведучих частин, що знаходяться під небезпечною напругою. Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

9. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Puget Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

10. Гарантійні зобов'язання

- 10.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 10.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 10.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 10.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 10.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- 10.6 Гарантія не розповсюджується на акумулятор.
- 10.7 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

11. Зберігання

Табло зберігається в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

12. Транспортування

Табло в упаковці придатно для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

13. Утилізація

Табло утилізуються відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).