

НАКЛАДНИЙ СВІТЛОСВІДОДНИЙ СВІТИЛЬНИК ТМ «FERON» AL 521

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Накладні світильники ТМ «Feron» зі світлодіодними джерелами світла є енергоефективною альтернативою світильників з галогенними лампами з вузьким кутом розсіювання світла. Світильники застосовуються для акцентного підсвічування предметів інтер'єрів, картин, виставкових експонатів, підсвічування ніш, інтер'єрного і декоративного підсвічування.
- Світильник призначений для використання усередині приміщень.
- Світильник працює від мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.

2. Технічні характеристики:

Найменування	AL521
Напруга живлення	230В/50Гц
Джерело світла	Світлодіодна матриця СОВ
Потужність	5 Вт
Світловий потік	360 Лм
Світлова температура	4000К
Габаритні розміри	60x30мм
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал розсіювача	Пластик
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Робоча температура	-10..+40 °C
Ресурс роботи світлодіодів	30000 годин

3. Комплектація

- Світильник у зборі.
- Коробка пакувальна.
- Інструкція з експлуатації, гарантійний талон.

4. Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- Не розкривайте корпус світильника, це може привести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- Щоб уникнути небезпеки поразки електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключенні напружені живлення.

5. Монтаж та підключення

УВАГА: МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ЗДІЙСНЮВАТИ ТІЛЬКИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННІ!

- Дістаньте світильник з упаковки та здійсніть його зовнішній огляд.
- Знеструміть і підготуйте до підключення кабель живлячої мережі. Підведіть живлячий кабель до місця установки світильника
- Включіть живлення 230В/50Гц.

6. Технічне обслуговування та ремонт

- Світильник не потребує спеціального технічного обслуговування.
- Протирання від пилу корпусу та оптичного блоку здійснювати м'якою тканиною по мірі забруднення.
- Обслуговування світильника проводити тільки при вимкненому електроживленні.

7. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включені живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

8. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Гарантійні обов'язки

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні обов'язки виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов'язки.
- Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON".

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛООН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.

Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

