

Інструкція з експлуатації

1. Призначення світильника

- 1.1 Лінійні світлодіодні світильники AL5056 торгівельної марки "FERON" призначені для загального освітлення житлових, офісних та громадських приміщень.
- 1.2 Світильник призначений для роботи у мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
- 1.3 Світильники підходять для установки на стіну.

2. Технічні характеристики:

Нормована потужність світильника	18 Вт	36 Вт
Нормована напруга живлення	~180-240 В / 50 Гц	
Номінальний світловий потік	1350 Лм	2700 Лм
Корельована колірна температура	Див. на упаковці	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP40	
Температура навколишнього середовища для використання	-10..+40°C	
Матеріал корпусу	Метал	
Матеріал розсіювача	Оптичний полістірол	
Клас захисту	I	
Тривалість горіння	30000 годин	
Габаритні розміри, мм	600x75x25	1200x75x25

* Представлені в цій інструкції технічні характеристики можуть незначно відрізнятися залежно від партії виробництва. Виробник має право вносити зміни в конструкцію товару без попереднього повідомлення (див. на упаковці)

3. Комплект світильника:

- 3.1 Світильник у зборі
- 3.2 Кріпильний комплект (кріпильні гвинти)
- 3.3 Інструкція з експлуатації
- 3.4 Упаковка

4. Включення світильника:

- 4.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.
- 4.2 Усі роботи по монтажу та підключенню світильника виконуються тільки при вимкненій напрузі живлення.
- 4.3 Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 4.4 Змонтувати світильник на монтажній поверхні:
 - Пригвинтіть кріпильні гвинти на місце установки
 - Для визначення відстані між саморізами використовуйте світильник
 - Встановіть світильник в кріплення
- 4.5 Підключіть світильник до мережі змінного струму з напругою 230В.
- 4.7 Включіть живлення мережі.

5. Запобіжні заходи

- 5.1 Світильник живиться мережевою напругою 230В, яка є небезпечною.
- 5.2 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи, небезпечних по пожежі або вибуху.
- 5.3 Світильник призначений для використання усередині приміщень.
- 5.4 Заборонена експлуатація світильників при температурі довкілля, що перевищує допустиму робочу температуру.
- 5.5 Заборонена експлуатація світильника з пошкодженим корпусом, штепсельними роз'ємами, кабелем живлення, транзитним шнуром.
- 5.6 Заборонено використовувати нестандартні роз'єми на живлячій або транзитній стороні світильника.
- 5.7 Заборонено робити протирання світильника вологою тканиною при включеному живленні.
- 5.8 Не використовувати світильники в ланцюгах зі світлорегуляторами (димерами) або вимикачами з неоновим або світлодіодним підсвічуванням.
- 5.9 Експлуатувати світильники при мережевій напрузі, що перевищує 260В, заборонено.
- 5.10 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

6. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирка м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.
- джерело світла є незамінюваним, увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.
- обслуговування світильника проводити тільки при вимкненому електроживленні.

7. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах у сухих опалюваних приміщеннях.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дату виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

10. Гарантійні обов'язки

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється на випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).