

Інструкція з експлуатації світлодіодної лампи TM Feron

1. Опис та призначення

Лампа світлодіодна з умонтованим пускорегулювальним пристроєм TM «Feron» призначена для побутового та аналогічного загального освітлення.

2. Технічні характеристики

Модель	LB-153						
Артикул	01728	80307	01729	80597	81096	80202	81097
Потужність в робочому режимі, P _{оп}	7 W	10 W	10 W	10 W	13 W	13 W	13 W
Номінальна напруга	~230 V						
Номінальна частота	50 Hz						
Корисний світловий потік виробу, Φ _{use}	550 lm (120°)	690 lm (120°)	690 lm (120°)	690 lm (120°)	930 lm (120°)	930 lm (120°)	930 lm (120°)
Корельована колірна температура, CCT	4000 K	2700 K	4000 K	4000 K	2700 K	4000 K	6500 K
Номінальна сила струму	49 mA	70 mA	70 mA	70 mA	87 mA	87 mA	87 mA
Цоколь	GX53						
Індекс кольоропередачі, CRI	≥ 80						
Кут випромінювання	110°						
Колір колби	Колба матована						
Строк служби L ₇₀ B ₅₀	25000 h						
Розміри	Див. на пакуванні						
Температура навколишнього середовища для використання	-20...+40 °C						
Миттєве повне світло							

3. Комплектність та склад виробу

- лампа;
- інструкція;
- пакування.

4. Правила та умови використання продукції

- 4.1 Лампа світлодіодна з вмонтованим пускорегульовальним пристроєм ТМ «Feron» є виробом, який неможливо розібрати без попереднього руйнування, та, відповідно, не підлягає ремонту.
- 4.2 Лампу використовувати при температурі навколишнього середовища $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 80%.
- 4.3 **УВАГА!** Лампу не використовувати у вологих умовах та при експлуатації забезпечити захист від прямого попадання атмосферних опадів.
- 4.4 Можливість використання лампи з димером зазначена на упаковці:



Світлорегулювання недопустимо



Лампа, конструкція якої передбачає світлорегулювання.

- 4.5 Забороняється використовувати у приладах із зіпсованими патронами, вимикачами, шнуром живлення, пошкодженим цоколем або корпусом лампи та інших пошкодженнях, а також у мережах, в яких присутні короточасні різкі стрибки напруги.
- 4.6 Забороняється експлуатація ламп в повністю закритих світильниках, або в місцях з ускладненою конвекцією повітря. Це може привести до перегріву лампи і скорочення терміну служби світлодіодів.
- 4.7 Якщо лампа була внесена у приміщення із середовища з низкою температурою, забороняється її експлуатація протягом 30 хв.

5. Запобіжні заходи

- 5.1 Монтаж та демонтаж лампи проводити тільки при вимкненій електричній напрузі.
- 5.2 Демонтаж лампи проводити тільки після того, як вона охолоне.
- 5.3 Якщо лампи мають суттєво більшу вагу, ніж замінені ними лампи, треба враховувати, що збільшена вага може зменшити механічну міцність окремих світильників та патронів, та погіршити контактування і утримування лампи.

6. Зберігання та транспортування продукції

- 6.1 Зберігати в картонних коробках та ящиках на стелажах при температурі навколишнього середовища $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря

не більше 80% при 25 °С в сухих опалюваних приміщеннях. Термін зберігання ламп в даних умовах не більше 10 років.

6.2 Лампа в упаковці придатна до транспортування автомобільним, залізничним, морським чи авіаційним транспортом.

7. Утилізація

7.1 Лампа не містить шкідливих та небезпечних для здоров'я речовин, тому спеціальній утилізації не підлягає. Але після закінчення терміну служби рекомендовано утилізувати згідно правил утилізації побутової техніки.

8. Виробник

Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

9. Гарантійні зобов'язання

9.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

9.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

9.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше двох років, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

9.4 Тривалість горіння лампи зазначена на упаковці.

- 9.5 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію лампи або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 9.6 Гарантія не поширюється на лампи зі слідами перегріву (зміна кольору корпусу лампи на жовтий, коричневий), руйнування електронних компонентів.
- 9.7 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.
- 9.8 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні з лампою.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації виробу, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажі продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____
підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).