

1. Опис та призначення

Акумуляторна лампа призначена для аварійного та допоміжного освітлення житлових будинків, квартир, коридорів, під'їздів, сходових кліток і технічних приміщень в умовах відключення основного електропостачання. Лампа(и) монтується в світильник з цоколем E27.

2. Технічні характеристики

Потужність в робочому режимі Pop	13 W
Корисний світловий потік Fuse	1280 lm (360°)
Світловий потік в автономному режимі DC	450 lm та 225 lm
Напруга номінальна	~230 V
Цоколь	E27
Номінальна сила струму	95 mA
Корельована колірна температура AC	4000 K
Корельована колірна температура в автономному режимі DC	8500 K
Код колірності	840
Кут випромінювання	120°
Індекс кольоропередачі	CRI ≥ 80
Колір корпусу	білий
Колір колби	колба матована
Розміри	Ø80x160 mm
Температура навколишнього середовища для використання	+5...+40 °C
Час заряджання*	8 h
Час роботи від акумулятора**	3-4 h для 450 lm до 6 h для 225 lm
Тип акумулятора	літій-іонний 18650
Загальна ємність акумуляторних батарей	2400 mAh
Строк служби L ₇₀ B ₅₀	25000 h
Миттєве повне світло	

* час повного заряджання за умови безперервного живлення увімкненої лампи

** залежно від режиму експлуатації

3. Принцип роботи та заряджання

Лампа заряджається від електромережі під час своєї роботи. Для накопичення заряду вбудованого акумулятора достатньо залишати пристрій увімкненим за наявності напруги в мережі.

Для досягнення 100% заряду ємності акумулятора потрібно 8 годин безперервної наявності електрики при увімкненій лампі. При частих і тривалих відключеннях електроенергії (наприклад, 3-4 години зі світлом та 4-8 годин без світла) акумулятор не встигає зарядитися повністю. У таких умовах фактичний час автономної роботи скорочується.

4. Режими автономної роботи

Після відключення мережевої напруги лампа автоматично переходить на живлення від вбудованого акумулятора та вмикається на максимальну яскравість. Для зміни режиму роботи необхідно швидко перемкнути клавішу вимикача.

5. Комплекtnість та склад виробу

- лампа з акумуляторами,
- інструкція,
- пакування.

6. Правила та умови використання продукції

6.1 Лампа світлодіодна з умонтованим пускорегулювальним пристроєм ТМ «Ledcoin» є виробом, який неможливо розібрати без попереднього руйнування, та, відповідно, не підлягає ремонту.

6.2 Лампу використовувати при температурі навколишнього середовища -10°C до +40° C та відносній вологості повітря не більше 80%.

6.3 УВАГА! Лампу не використовувати у вологих умовах та при експлуатації забезпечити захист від прямого попадання атмосферних опадів.

6.4 Можливість використання лампи з димером зазначена на упаковці: Світлорегулювання недопустимо.



Лампа, конструкція якої передбачає світлорегулювання.

6.5 Забороняється використовувати у приладах із зіпсованими патронами, вимикачами, шнуром живлення, пошкодженим цоколем або корпусом лампи та інших пошкодженнях, а також у мережах, в яких присутні короточасні різкі стрибки напруги.

6.6 Забороняється експлуатація ламп в повністю закритих світильниках, або в місцях з ускладненою конвекцією повітря. Це може привести до перегріву лампи і скорочення терміну служби світлодіодів.

6.7 Якщо лампа була внесена у приміщення із середовища з низкою температурою, забороняється її експлуатація протягом 30 хв.



7. Запобіжні заходи

7.1 Монтаж та демонтаж лампи проводити тільки при вимкненій електричній напрузі.

7.2 Демонтаж лампи проводити тільки після того, як вона охолоне.

7.3 Якщо лампи мають суттєво більшу вагу, ніж замінювані ними лампи, треба враховувати, що збільшена вага може зменшити механічну міцність окремих світильників та патронів, та погіршити контактування і утримування лампи.

8. Зберігання та транспортування продукції

8.1 Зберігати в картонних коробках та ящиках на стелажах при температурі

навколишнього середовища -10°C - +50°C та відносній вологості повітря не більше 80% при 25°C в сухих опалюваних приміщеннях. Термін зберігання ламп в даних умовах не більше 10 років.

8.2 Лампа в упаковці придатна до транспортування автомобільним, залізничним, морським чи авіаційним транспортом.

9. Утилізація

9.1 Лампа не містить шкідливих та небезпечних для здоров'я речовин, тому спеціальній утилізації не підлягає. Але після закінчення терміну служби рекомендовано утилізувати згідно правил утилізації побутової техніки.

9.2 Акумулятори, що входять в комплект лампи необхідно утилізувати згідно чинного законодавства.

10. Виробник

Зроблено в Китаї для ТМ «LEDCOIN». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кыюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11. Гарантійні зобов'язання

11.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

11.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

11.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше двох років, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

11.4 Тривалість горіння лампи зазначена на упаковці.

11.5 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію лампи або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

11.6 Гарантія не поширюється на лампи зі слідами перегріву (зміна кольору корпусу лампи на жовтий, коричневий), руйнування електронних компонентів.

11.7 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Ledcoin», призначеної для побутових потреб.

11.8 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні з лампою.

11.9 Акумулятор є витратним елементом. Гарантія на акумулятор не розповсюджується.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації виробу, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажі продукції торгівельної марки «LEDCOIN»

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.

Талон дієний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

підпис